

北京锐控RKY-A300V平膜压力变送器

产品名称	北京锐控RKY-A300V平膜压力变送器
公司名称	北京锐控自动化科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:北京锐控 型号:RKY-A300V
公司地址	北京市丰台区万柳桥南天丰大厦一楼125室
联系电话	010-53040921 15011136831

产品详情

北京锐控RKY-A300V平膜[压力变送器](#)

北京锐控RKY-A300V平膜[压力变送器产品简介](#)：

RKY-A300V平膜

[压力变送器](#)，为模拟型压力变送器，采用平膜结构，使得和介质接触面积增大。温度范围宽，过载能力耐腐能力强，适用面广。为保证此系列压力变送器能适应各种恶劣的环境，除注重对传感器的选择外，部分有源器件均为军品级。

对传感器和电子元件的严格老化晒选，是保证变送器高可靠性、高稳定性的关键。安装及辅助处理工艺进一步保证产品整机的抗震动及三防要求。

北京锐控RKY-A300V平膜[压力变送器技术参数](#)：

1. 型号：RKY-A300V平膜压力变送器
2. 压力形式：表压/绝压/负压
3. 量程：0~500Kpa~1Mpa~60Mpa~200MPa
4. 介质：粘稠介质或含颗粒状物质，比如泥浆、沥青
5. 精度：0.1级 0.2级 0.3级

6. 供电：12~36VDC (典型为24VDC)
7. 输出：4mA~20mA/0mA~10mA , 1V~5V/0V~5V
8. 负载电阻： $R = (U - 12.5) / 0.02 - R_D$, 其中：U为电源电压， R_D 为电缆内阻
9. 过载能力：200%FS
10. 响应时间：《1ms
11. 接口：M20*1.5
12. 温度：-20~85
- 13.北京锐控RKY-A300V平膜[压力变送器 防爆等级：本安型ExialICT6\[1\]](#)

北京锐控自动化科技有限公司是一个集科研、生产、销售于一体的高科技企业，坐落于丰台科技园区，成立于2015年3月，注册资本伍佰万元人民币，公司以PLC、DCS、DDC控制器及其配套编程软件等为控制中心，上位机以组态王、iFix、Inouch、wincc或计算机软件java、.NET、MOTODEV Studio为开发工具为您设计最佳的人机对话窗口，硬件方面主要生产温湿度，红外测温，噪音计等工业传感器及各种仪表，广泛应用于石油石化、冶金、

航空航天、汽车工业、玻璃工业、污水处理、工程建设、成套设备集成等领域的自动化过程控制系统。公司与北京理工大学，哈尔滨理工大学等知名院校建立了长期合作机制。