

6KW汽油发电机MG6-D

产品名称	6KW汽油发电机MG6-D
公司名称	捷布机械（上海）有限公司
价格	1.00/元/台
规格参数	品牌:JAIPURHENSON 型号:MG6-D
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉柘公路2799号1232室
联系电话	021-69585110 13761371776

产品详情

6KW汽油发电机MG6-D

JAIPURHENSON捷布汉森汽油发电机如何维护 家用汽油发电机的日常维护工作,应注意做好以下几点: (1)家用汽油发电机工作时和运输中要注意防雨、防碰撞,保养时不可损伤线圈绕组。存放时不可放在潮湿的地方。(2)不可在尘土飞扬,有腐蚀、爆炸气体的地方工作。及时清除油污、灰尘,保证机器清洁。(3)交连皮带不得过松或过紧,过松会使皮带打滑造成输出电压不稳;过紧会损坏电枢轴承和机架,损耗家用汽油发电机的功率。故应经常检查调整皮带的松紧度。手压皮带中部,以能下垂15mm左右为宜。(4)定期给电枢两端轴承加注黄油。保证润滑良好,减少磨损。一般正常工作时,半年加1次(最多1年加1次)黄油。(5)不准用汽油、煤油和水等清洗电枢绕组和激磁绕组。否则会损坏线圈的绝缘,使线圈受潮。清洁时可先用皮吹风把灰尘吹光,然后用毛刷清扫或用布清擦干净即可。

MG6-D - 详细技术信息

	MG6-D
净重(不含燃油)	89 公斤
操作重量(含半箱燃油)	98.5公斤
长x宽x高	683 × 540 × 542 毫米
油箱容量	25 升

满载连续工作时间	9 小时
噪音	78 分贝
绝缘级别	F
电机类型	碳刷,同步
调压器	AVR
相数	单相
最大输出功率	7.1 千瓦
额定输出功率	6.5 千瓦
输出频率	50 赫兹
额定电压	220 伏
发动机型号	JH15
发动机类型	风冷、单缸、四冲程、顶置气门
排量	420 立方厘米
额定转速	3000 转/分钟
发动机最大输出功率	8.5 千瓦
启动器	反冲启动器或钥匙启动器

6KW汽油发电机MG6-D

公司名称：捷布机械上海有限公司

销售经理：李经理

联系电话：13761371776

电子邮箱：374741253@qq.com

公司地址：上海市奉贤区奉柘公路

交易方式：购销合同 支付宝交易

交易模式：转账、支付宝、现金、支票、刷卡

关于产品：含增值税17%，不包含运费

6KW汽油发电机MG6-D

JAIPURHENSON售后技术服务 保修期内机组发生任何异常性故障，我方承诺免费为用户提供维修服务（非用户使用人员操作不当引起的故障），1小时内响应，向客户提供义务保修服务；保修期限的定义：实际使用一年或1000小时（以上条件以先到为准），或按合同相关条款的规定，一切因厂方组装疏忽或设计及原材料选用不当等原因而致的零部件损坏或机组其它故障，均可由供货方负责保修。

(2)发电机组易损件、日常使用配件、人为操作错误、疏忽保养等，均不在此保修范围内。保修期外所有零配件均以成本价提供，根据机组情况派遣技术人员及时到达客户现场修复机组，直至可正常使用。质量保证期外我司承诺对用户进行终身跟踪服务。