

新星牌XW-TP型播种机施肥无线语音监控器

产品名称	新星牌XW-TP型播种机施肥无线语音监控器
公司名称	东港市新星电子播种器厂
价格	60.00/套
规格参数	品牌:新星 型号:XW-TP 重量:0.4kg
公司地址	东港市马家店镇太平村
联系电话	0415-7926977 13941516317

产品详情

产品简介：

目前市场上现有的播种机施肥时由于种种原因，普遍存在不下肥的实际问题，为了解决这一难题，本厂经过反复的研究实验，成功开发出本款新星牌xw-tp型播种机施肥无线语音报警器，该产品属于主机探头一体式结构。

产品特点：

- 1..主机探头一体式结构，安装简单。
- 2.产品防水防尘设计，性能稳定。
- 3.一个耳机适配多个导肥管，通用性好。

安装说明：

- 1.首先将出料口与导肥管分离。
- 2.将出料口插入主机的上端口内（深度大约为20mm），摆正位置再将上端口两侧的固定镙丝拧紧。
- 3.将主机的下端口插入导肥管内，并用细铁丝将其捆住。

注意：主机上的编号顺序从小到大依次排列，以便排种器异常时方便查找。

使用方法：

1. 先打开耳机上的电源盒盖，将普通七号电池按照盒内的正负极符号装入，扣上盒盖，并将电源开关开，指示灯相继亮，同时耳机内播报欢迎词，然后将各主机电池盒内装上电池，随后打开一号主机开关，工作指示灯也延时点亮，几秒钟后，耳机里播报“一号不下肥”然后关闭本机开关，再打开二号主机开关，耳机里又播报“二号不下肥”，然后再关闭本机开关，以此试完各主机（试机时一次只能开一个主机），确认都正常后再全部打开各主机开关。施肥机在行走时，下肥正常耳机内无声音。

2. 工作中若耳机内连续播报“某某号不下肥”时，请停车检查该号导肥管内是否有料。

3. 如果耳机内连续播报“某某号肥电量不足”时，更换该编号主机电池即可。若耳机内连续播报“耳机电量不足”请更换耳机电池。

注意事项：

1. 施肥监控器若长时间不用时，请及时取出耳机和主机中的电池，以免电池液体流出腐蚀电路，影响使用。

2. 多台播种机施肥同时使用本产品时，其两机间距离不得小于五十米，以免相互干扰，影响其使用效果。