

常闭型紧急切断电磁阀

产品名称	常闭型紧急切断电磁阀
公司名称	重庆丰工阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:丰工
公司地址	重庆市江北区盘溪路150号2幢10-4
联系电话	15320470427

产品详情

产品用途：广泛应用于工业炉窑、锅炉、燃气管网、燃气处理厂、加气站、燃气泄漏报警系统、安全保护系统、消防报警系统等城市或工厂易燃易爆介质切断；当发现事故隐患时快速切断，及时制止恶性事故发生。结构特点：阀断电后、迅速关闭；

阀再次通电，不会自动打开，必须靠手动拉起阀门，保持打开状态；

活塞和金属阀腔不产生直接摩擦，寿命是同类产品十倍；节能、线圈保持功耗15W，可长期通电；

密封性好、零泄漏 产品参数： 产品规格：DN15~DN800

适用介质：煤气、天然气、液化气、沼气、甲烷、瓦斯等气体或燃油 控制方式：常闭

阀体材质：铸钢体、铝合金、黄铜、不锈钢 电源电压：DC12~127V AC36~380V

温度范围：-20~+100 介质粘度：小于50Cst(大于时需定制)

连接方式：法兰、焊接、内螺纹(外螺纹和特殊接口可定做或加转接头)

防护性能：防水、防尘、防爆 接线方式：接线座式；引线式；插头式 泄漏量：零 工作原理：

A：当电磁阀需要打开时，电磁阀线圈先得电，然后把阀顶部的保护套旋下，用力向外拉起手柄，电磁阀打开，然后将保护套装在原位保护手柄。

B：当电磁阀需要关闭时，线圈瞬间断电，电磁阀迅速关闭。