

MD3003B1手持金属探测器

产品名称	MD3003B1手持金属探测器
公司名称	深圳市鼎鑫世纪电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:MD 型号:3003B1 工作电源:9V
公司地址	广东省深圳市宝安区民治街道龙塘社区上塘松仔园二区51栋6楼
联系电话	13316928767

产品详情

产品介绍md3003b1高灵敏度手持金属探测器全部采用优质元器件制作，探测精度高、操作简单、外型新颖美观，声音清脆响亮，具有开机与探测告警灯和声光自动转换功能，特别适用于对探测灵敏度要求极高的公共场所或工厂使用，机场、公安、边防、法院、监狱、体育场馆、会展场馆、娱乐场所、车站码头等行业的安全检查；贵重金属制造加工企业如：首饰、电子、五金、汽车等企业的防偷窃检查。性能及特点 配备皮套，方便携带。 具备充电功能，充电时间为4-6小时。 当电压不够时，指示灯不亮或五报警声 灵敏度高，能探测黑色金属和有色金属，使用简单、方便、调整容易。 采用循环开关分别切换声响报警和隐蔽振动报警功能，可选择耳机 碱性电池以10%-15%报警比例工作，可连续工作40小时以上。 最小可探测到一根回头针大小的物体。

技术参数 外形尺寸：长410mm x 85mmx 45mm 工作电源：标准9v叠层碱性电池 报警模式：声(震)光同步报警 包装说明：国际卡通箱包装 产品尺寸：41 x 8.5x 4.5(cm) 产品重量：409g 整箱包装尺寸:54.5x30x43.5 (cm) 整箱重量：毛重：16kg，净重：12.5kg

最高灵敏度 刀片：10 cm 小刀：15 cm 38式手枪：20 cm

装换电池1.用大拇指在凹槽内向后退即可打开电池后盖。2.按电池盖板上正、负极符号装入6f22 (9v) 电池。3.盖上电池盖向前推紧。

使用方法：1.打开电源开关，听到“嗒”声，表示电源已接通，同时绿灯亮。如无声音表示未装电池或电池接触不良，如连续不停发声，表示电池不能再用，应换新电池。2.开机发声停止后，即可进行高灵敏度探测，手握手柄将探测面在被测物周围探扫，有金属物 时即发出报警声，同时，绿灯变为红灯；

停止探扫，报警声即停，红灯变为绿灯。3.低灵敏度测试：如果需要排除掉金属物中体积很小的物体，可以按住低灵敏度开关。对被测物周围探扫，有金属物时即发出报警声，同时，绿灯变为红灯；停止探扫，声音即停，红灯变为绿灯。因这时灵敏度降低了5倍以上，所以这时测到的一般都是比较大的金属物。

灵敏度调整1.如探测距离达不到规定要求或灵敏度过高以至引起不稳定或对人体无金属探扫也发出声音时,应进行灵敏度调整。2.用一把小的一字螺丝刀从探测器手柄上的小孔伸进去顺时针旋转，调至发声，再逆时针旋转调至刚不发声后再逆时针旋转半圈，至灵敏度满足要求为止。注意事项1.用后勿忘关断电源。2.长期不用应取出电池。3.探头固定对着金属物时不发声音，只是在扫过金属物时才发出声音。4.充电时，请关闭电源开关。5.充电器电压：交流9v;直流10v。（充电器自配）