

日本三丰数显千分表

产品名称	日本三丰数显千分表
公司名称	东莞市万江伟达仪器经营部
价格	5300.00/个
规格参数	品牌:Mitutoyo/三丰 型号:543-361 类型:数显千分尺
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市万江区岳潭工业区
联系电话	86 769 21664766/21664755 13726430303

产品详情

特点

- 此新型数字千分表具有极高的测量精度和优秀的性能。分辨率高达 $0.5 \mu\text{m}/.00002''$ ，可保证很高的测量精度；可通过一个手持式控制器(或rs -232c接口)实现远程控制；内置模拟指针显示可轻松实现跳动测量。
- 测量中可显示最大值、最小值和溢出值。
- 通过设置上、下公差进行 $go/\pm ng$ 判断，判断结果超出公差时，背灯显示由绿色变为红色。
- 带有spc数据输出。
- 带有rs-232c数据输入 / 输出。

技术参数

精度:参见性能参数(不包括量化偏差)

分辨率: 0.0005mm/0.001mm或

.00002"/.00005"/.0001"/0.0005mm/0.001mm

显示:液晶显示

长度标准杆:线性编码器

最大反应速度:1000mm/s

测力: 2.0n/2.5n*以下(*测量范围为60mm型号)

轴套外径: 8mm (iso/jis型)或3/8"(ansi/agd型)

测针:带有m2.5x0.45螺纹的硬质合金球(iso/jis型)

或带有#4-48unf螺纹的硬质合金球

(ansi/agd型)

电源: 6v dc (通过ac适配器)

功能

原点设置 / 预调、调零、go/ ± ng判断、最大 / 最小值

保持、跳动测量、分辨率转换、计数方向转换、自动

电源开 / 关、 数据输出、 英制 / 公制转换(英制 / 公制型)

警告:低电压、 计算错误、 溢出错误、

公差极限设置错误

选件

936937: spc电缆(1m)

965014: spc电缆(2m)

21eaa131: rs-232c电缆(2m)

21eza099:遥控器

540774:心轴提升电缆(行程：30mm)

21eza101:心轴提升旋钮

264-504: digimatic迷你处理器dp-1vr

543-004: digimatic预调节器

215-154:花岗岩比较仪台架

215-504:比较仪台架

215-821:比较仪台架

本产品的品牌是Mitutoyo/三丰，型号是543-361，类型是数显千分尺，测量范围是60.9（mm），分辨率是1（ μm ），适用范围是-，加工定制是否