

SG01台式离子风机 SG01-

产品名称	SG01台式离子风机 SG01-
公司名称	苏州工业园区沁苏圆静电科技有限公司
价格	192.00/个
规格参数	型号:SG01 品牌:Sungee 类型:台式离子风机
公司地址	苏州工业园区唯亭镇港浪路7号
联系电话	0512-67531736

产品详情

主要用途

sg01台式离子风机主要用于消除静电 解决静电对电子产品的破坏，静电引起的吸尘问题，解决静电引起的产品粘合问题，静电排斥引起的小零件跳跃问题等。sg01台式离子风机广泛用于电子行业、led光电、半导体、小零件加工、医药制造、印刷、包装、塑胶喷涂、塑胶脱模，塑料薄膜的剪切，圆圈和覆膜等等，

技术参数

输入电压	110v/60hz or 220v/50hz
功率	< 12w
重量	3kg
外型尺寸	180mm(l) × 110mm(w) × 245mm(h)
气流面积	40cm × 60cm
操作温度	-10 ° c ~ 50 ° c
风量	45~110cfm
残余电压	± 10v (距风机前300mm处)
除静电时间	1.3s (距风机前300mm处)

工作原理

sg01台式离子风机内置的高压发生器将220v或110v输入电压升到5.6kv，然后通过高压电线连接到台式离子风机的离子针上，离子针周围产生强电场,通过尖端高压电晕放电把空气分子电离，于是产生大量的正负离子，然后通过里面安装的风扇把离子吹到带电物体的表面，当物体表面有正电荷时，负离子将其中和,反之,如果表面有负电荷,正离子将其中和，达到消除静电的目的，同时离子风

还可将物体上由于静电吸附的灰尘吹走。

使用方法

根据sg01台式离子风机的输入电压，将离子风机的插头插入220v或110v的插座上，插座要有安全接地。

顺时针旋转调速开关到指示灯亮即表示离子风机开机了，旋转调速开关，可调节风量的大小，将调速开关逆时针旋转，调到“关”的位置指示灯灭，表示离子风机关机。

台式离子风机开机后，对着需要除静电的地方吹，就可以消除静电了，台式离子风机距离除静电的地方保持在20cm-60cm左右比较好，使用台式离子风机进行电子装配时，离子气流应尽可能覆盖工作区，这样对物体表面的正负电荷才能很好的中和，使其保持中和状态。保修服务

本公司严格遵守：产品质量第一，信誉第一，客户至上的宗旨，对sg01台式离子风机实行以下承诺

- 1.保用期 凡本公司出售的台式离子风机保用期为一年，自出售日起一年内因产品自身。机件、材料及工艺问题造成的质量问题，本公司免费修理。
- 2.保用期后 凡本公司出售的台式离子风机保用期过后仍负责对产品的免人工费修理，以保证客户的利益

本产品的型号是SG01，品牌是Sungee，类型是台式离子风机，气流方向是轴流风机，材质是铝风机/铁风机，风机压力是高压风机，性能是除静电风机，用途是消除静电，离子风量是45~110（cfm），消电时间是1.8（s），输入电压是110/220（V），适用范围是电子行业、LED光电、半导体、小零件加工、医药制造，安装距离是30（cm），离子风区有效范围是60，离子平衡度是10