

离子风机离子风枪离子风咀离子风棒

产品名称	离子风机离子风枪离子风咀离子风棒
公司名称	东莞市厚街景翔防静电设备厂
价格	3500.00/个
规格参数	品牌:SIMCO 型号:PC 输入电压:220/110(V)
公司地址	东莞市厚街镇新塘村工业园
联系电话	86-07690769-88918326 13650331837

产品详情

简单介绍

jx-001台式离子风机，常放于工作台上用于消除产品上的静电，小巧、精致、方便移动，适用于小范围消除静电，台式离子风机可快速消除静电，离子平衡电压为 $0v \pm 10v$ ，可连续调节风速.设有离子针清洁器，离子发生指示灯，内置风扇和高压发生器。

主要用途

jx-001台式离子风机主要用于消除静电 解决静电对电子产品的破坏，静电引起的吸尘问题，解决静电引起的产品粘合问题，静电排斥引起的小零件跳跃问题等。jx-001台式离子风机广泛用于电子行业、led光电、半导体、小零件加工、医药制造、印刷、包装、塑胶喷涂、塑胶脱模，塑料薄膜的剪切，圆圈和覆膜等等，

技术参数

输入电压	110v/60hz or 220v/50hz
功率	< 12w
重量	3kg
外型尺寸	170mm(l) × 90mm(w) × 260mm(h)
气流面积	40cm × 60cm
操作温度	-10 ° c ~ 50 ° c
风量	45~110cfm
残余电压	± 10v (距风机前300mm处)
除静电时间	1.8s (距风机前300mm处)

工作原理

jx-001台式离子风机内置的高压发生器将220v或110v输入电压升到5.6kv，然后通过高压电线连接到台式离子风机的离子针上，离子针周围产生强电场，通过尖端高压电晕放电把空气分子电离，于是产生大量的正负离子，然后通过里面安装的风扇把离子吹到带电物体的表面，当物体表面有正电荷时，负离子将其中和，反之，如果表面有负电荷，正离子将其中和，达到消除静电的目的，同时离子风还可将物体上由于静电吸附的灰尘吹走。

使用方法

根据jx-001台式离子风机的输入电压，将jx-001离子风机的插头插入220v或110v的插座上，插座要有安全接地。

顺时针旋转调速开关到指示灯亮即表示离子风机开机了，旋转调速开关，可调节风量的大小，将调速开关逆时针旋转，调到“关”的位置指示灯灭，表示离子风机关机。

台式离子风机开机后，对着需要除静电的地方吹，就可以消除静电了，台式离子风机距离除静电的地方保持在20cm-60cm左右比较好，使用台式离子风机进行电子装配时，离子气流应尽可能覆盖工作区，这样对物体表面的正负电荷才能很好的中和，使其保持中和状态。维修服务

本公司严格遵守：产品质量第一，信誉第一，客户至上的宗旨，对台式离子风机实行以下承诺

- 1.保用期 凡本公司出售的台式离子风机保用期为一年，自出售日起一年内因产品自身机件、材料及工艺问题造成的质量问题，本公司免费修理。
- 2.保用期后 凡本公司出售的台式离子风机保用期过后仍负责对产品的免人工费修理，以保证客户的利益。

本产品的品牌是S I M C O，型号是P C，输入电压是2 2 0 / 1 1 0 (V)，消电时间是0.3 (s)，重量是3 (kg)，产品认证是CE