

森悠太阳能杀虫灯

产品名称	森悠太阳能杀虫灯
公司名称	郑州科金电子科技有限公司
价格	1750.00/套
规格参数	品牌:森悠 型号:3SY-D136A 灯管类型:T8
公司地址	河南省郑州市高新区合欢街5号玖玖科技园
联系电话	0371-56798332 18737138309

产品详情

- 1、本产品符合GB/T24689.2-2009植物保护机械频振式杀虫灯标准，
- 2、诱集光源：能配置有同波长的诱集光源频振式1#-20#，频振灯管T8，波长320-680nm，长度410mm，功率15w。
- 3、频振灯外形：方形 四面高压网
频振灯颜色：黄色
接虫袋颜色：红色或白色接虫盒
- 4、整灯功率： 20W
- 5、设计寿命：5年
- 6、电压：DC12V
- 7、绝缘电阻：2.5M
- 8、灯体尺寸：36cm*36cm*60cm（长×宽×高）
- 9、灯管启动时间 5
- 10、诱集害虫撞击面积： 0.25m²
- 11、电网电压：4500V ± 115V

- 12、电网采用304不锈钢丝，高压网方形竖排焊设计、丝间距8-10mm，网丝直径1.8mm
- 13、网线间距可适应不同靶标害虫进行选择（一般； 10mm）
- 14、绝缘柱：瞬间耐高温，耐腐蚀、耐高压性能，雨天高压电网连续30min，绝缘柱无炭化现象
- 15、频振式杀虫灯电路板有反接保护功能，如果把杀虫灯的正负极接错，杀虫灯不工作，不会烧坏电路及灯管。
- 16、雨天自动保护：当湿度大于95%RH时，频振灯能进入自动保护状态，当湿度不
大于95%RH时，即可自动恢复工作
- 17、12V直流杀虫灯控制电路具有高压3600V保护\低压超10.5V保护功能，可以保证整灯性能更加稳定、可靠，能正常稳定高压网的电压和工作电流，防止漏电。
- 18、电路板置有高压回流保护，触碰高压网灯管无闪烁现象，可连续放电；
- 29、防雷保护：杀虫灯内装有防雷放电管，打雷天气对灯体也没损伤。
- 20、太阳能电池组件材质：单晶硅 太阳能电池板功率:40W，
- 21、蓄电池：24AH.
- 22、灯杆为镀锌管喷漆处理或不锈钢，高度根据用户要求设定。

此杀虫灯可诱杀害虫种类：

- 1、地下害虫：金龟子、地老虎等。
- 2、麦类害虫：粘虫、麦蛾等。
- 3、水稻害虫：稻二化螟、稻三化螟、稻螟、稻纵卷叶螟、叶蝉、稻飞虱等。
- 4、棉花害虫：棉铃虫、烟青虫、红铃虫、盲蝽象、棉造桥虫、黄蓟马、棉田大灰象甲、棉蚜等。
- 5、杂粮类害虫：玉米螟、高粱条螟、大豆食心虫、豆天蛾、谷子钻心虫、苹果桔时蛾等。
- 6、蔬菜类害虫：小菜蛾、菜螟、甜菜夜蛾、白飞虱、斜纹夜蛾、黄曲条跳甲、马铃薯块茎蛾、加螟等。
- 7、仓储类害虫：药材甲、大谷盗、小谷盗、豆象、黑粉虫、麦蛾、米蛾、瓢虫等。
- 8、果树害虫：食心虫、吸果夜蛾、突青斑红椿、桃蛀螟、尺蛾等。
- 9、森林害虫：松毛虫、美国白蛾、杨树白蛾、柳毒蛾、松天牛、光肩星天牛、春尺蠖、大青叶蝉、卷叶蛾、桦尺蠖、灯蛾、松毛虫、柄天牛等。
- 10、草原害虫：亚洲小车蝗、草地螟、叶甲等。
- 11、茶类害虫：假眼绿叶蝉、茶毛虫、茶尺蛾等