

ABL 安保利 V80 8路智能中控电源时序器

产品名称	ABL 安保利 V80 8路智能中控电源时序器
公司名称	杭州新武林门电器市场杜笙音响商行
价格	1420.00/台
规格参数	品牌:ABL 型号:V80 颜色:黑
公司地址	杭州市萍水街333号
联系电话	0571-88385944 18758194945

产品详情

ABL V80 8路智能中控电源时序器 蓝光液晶显示器 密码开机 时序器

这是一款全新的多功能可编程网络电源处理器，包括常用的时序开关机功能，支持多种控制方式，开关机时序时间调整，联网控制，键盘输入密码开机；解决中小型工程上电源比较难管理的问题！！v80可上支架，特别适合于：会议系统、通信系统、音响系统、灯光系统或在学校、大会堂、公园等中小型场合时使用。

主要功能模块：支持多种控制方式：30米无线遥控；GSM短信通信控制；RS232\485串口控制；蓝牙通信安卓系统控制；远程网页控制。以上控制方式的套件需要另购。如需购买请点击[这里](#)。 蓝光LCD液晶显示器，交流电压LED数码管显示，人性化的界面；4位数字密码开机，更安全；每个通道开机或是关机时序延时自定义，延时最小时隔1秒（S），最大时隔240秒（S）；丰富的多功能可选配件，1组500ms可控触发输出；万年历时间显示，内置高精度时钟芯片；（停电2小时时间还在走动） 定时开关机功能，每天可以循环9组关机9组开机，自定义周期与时间。（如停电再开机，此功能会关闭。）交流电压最高限制或最低限制报警，自定义报警电压值；键盘锁定功能，以防误操作；系统功能恢复出厂值功能（密码不复位）；手动任意旁路CH1~8通道；打开旁路功能后，键盘20秒自动锁定，防止误操作；多机联网控制，最多可以联网控制1000台以上的电源管理器；8路全功能输出插座，支持大部分国家的电源插头；电压采样调整率，使用周期长了以后电压会不准确，用户可以自行校准；铝合金拉丝面板，加厚钢质机架； 扎实的机械结构，标准1U机箱；

优势

自定义交流电压最高限制报警AC220V~250V或最低限制报警AC190V~220V，更安全的保护整个系统。

优势 四位数字密码开机，升级了传统的普通钥匙，再也不用随身带钥匙了，更安全的保护整个系统。

优势 线控或无线遥控开关机，这个时候电源处理器就可以放在室内任何的位置了，如：机房、天花板内、墙壁内等。 优势 某些机器在开机或关机时，需要60秒（S）以上的预热或散热时间（启动系统或

是关闭系统的时间)，如：投影机、会议（通信）主服务器、中继服务器、灯光中控器……。这个时候就可以调节每个通道上的开机或关机时隔，加上网口输出的开/关机脉冲信号控制，有效解决问题！！

例：KTV场合，DJ在机房通过点歌系统远程RS232\485控制关闭K房的灯光音响的电源。

例：会议室场合，工作人员只要手上拿着安卓系统的终端或遥控器，无线遥控制开\关整个系统的电源。

例：通信机房，工作人员只要任意一台电脑上网，就可以观察\控制整个系统的电源状态。

最大输入电流：30A 单路最大输出电流：16A 工作电压：220V/50-60Hz 每一路功率：可达3000W

输入与输出电压：AC输入电压=AC输出电压,可选配110V或220V

输出电源插座：后面板8个受控万用插，符合欧美标准

插座材质：每个插座材质磷铜，均通过检验才安装 每一路开关间隔时间：1秒，每一路带开关指示灯

继电器：宁波松乐牌(中外合资) 电路板线路：采用60%高纯度锡，经强化加粗处理

变压器：A&C原厂正品（ABL 佛山 A&C 变压器工厂自主生产）

电源线：3*6平方的电源线，线材配置长度为1.5米 机箱高度：1.5 U（符合机柜按照标准）

开关：船型开关 旁路功能：有（本机器配有后备电路BY PASS 功能）

受控功能：有（每通道可以单独受控）电压显示表：二极管数字显示 联机支持：是

（可支持8台设备同时联机使用）联机端口：6.5插口 滤波器：电容滤波器