

质。两路USB2.0接口，支持高清视频和图片的播放。支持USB之间相互拷贝功能，能方便用户更新文件。

2、菜单语言：中文：设定菜单语言为中文 英文：设定菜单语言为英文

3、重复模式：单曲重复：循环播放同一个文件

4、全部重复：循环播放USB根目录下的文件

5、重复取消：播放完一遍根目录下的文件后，停止播放

6、播放记录：打开带功能，会自动记录播放的文件名和开始播放的时间，还会记录开关机的时间

7、断电记忆：播放时自动记录文件播放的文件和播放的时候，断电开机后接着上次断电的地方继续播放。

8、图片转场模式：设定图片播放时的转场模式。图片播放时间：设定图片刷新的时间

9、滚动字幕：设定是否打开滚动字幕。滚动字幕颜色：设定滚动字幕字体的颜色

10、播放类型：

图片：只播放存储卡根目录下的图片文件

音乐：只播放存储卡根目录下的音乐文件

视频：只播放存储卡根目录下的视频文件

11、显示时钟：把当前的日期和时间显示在屏幕的右上角

12、定时设定：可以设定五段时间

13、插播设定：插播广告（分钟）：该功能设定广告插播的间隔时间，可以设置1-60分钟之间的某个时间，如果不需要插播功能之间选择“关”。插播广告数

目：该功能设定每次插播广告的个数，可以选择1-9个，当选定需要插播的个数后，广告文件个数最好为设定个数的整数倍。

14、显示设定

亮度：调节屏的亮度

对比度：调节屏的对比度

色彩：调节屏的色彩饱和度

锐度：调节屏的锐度

背光调节：调节背光电压（0-100），0表示电压最高，100表示电压最低

降噪：设定视频播放时的降噪模式

视频模式：设定播放视频文件的显示比例有4：3，16：9和全屏三种模式

15、文件的自动拷贝

本产品支持把一个USB的文件拷贝到另一个USB中，在需要拷贝的U盘中建立一个文件名为COPY.TXT（大写）的文件，里面可以不用写内容，需要拷贝的文件都放在根目录下，把目标U盘查在板上，在把需要拷贝的U盘插在另一个接口上，就会自动拷贝，拷贝过程中，请别断电。

16、MP3歌词显示:把MP3的歌词文件拷贝到USB中，名字与相应的MP3文件改成一样即可。

17、工厂菜单设置：在停止状态按遥控器的上下左右进入工厂菜单的设定：菜单语言：设定OSD的显示语言

Swap AB：调节屏参的AB交换功能，只有双排线的屏才能调节该项

Ti Mode：调节屏的Ti Mode 参数 68BIT：调节屏的6位和8位

恢复工厂设定：按确认键恢复一些参数到默认值

软件升级：把升级文件拷贝到USB根目录下，按确认键会弹出一个对话框提示是否升级，按左选择是进行升级，升级过程中请勿断电。

18、无USB自动关机：当板上没有接USB的时候,20秒后开始倒计时关机,30秒后无操作自动关机。当进入倒计时后，插如USB或是进入菜单会停止倒计时。

19、可拓展功能

显示台标：用户可先提供一张200*180的BMP文件，可把该图片文件编译进软件，显示在屏幕左上角。分时音量：不同的时段，可以设置不同的音量 开机LOGO

外置接口

- 支持CF、MS、MMS、SD、XD、U盘等

- 支持移动硬盘

机器附件

- 钥匙，遥控，电源线，说明书，保修卡，4G内存U盘一个

· 纸箱，泡沫包装，木架运输

深圳市优视达电子有限公司