

# 北大青鸟JBF-137D中继模块

产品名称	北大青鸟JBF-137D中继模块
公司名称	亿杰（北京）消防工程有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:北大青鸟 型号:JBF-137D 外形尺寸:120mm长 × 82mm宽 × 44mm高
公司地址	北京市通州区新华北街117号
联系电话	010-57491119 18731067320

## 产品详情

### 一、北大青鸟jbf-137d中继模块的特点：

- 1、jbf-137d中继模块内置微处理器cpu;
- 2、jbf-137d中继模块采用smt表面贴装工艺；
- 3、稳定性高，抗干扰有力强；
- 4、它是用来连接各类非编址探测器专用输入模块；
- 5、通过专用电子编码器编址，编址范围1-200；
- 6、四总线通讯方式，其中信号总线无极性，电源线有极性。功耗低，模块到控制器最远传输距离1500m。导线截面积为1.0-1.5mm<sup>2</sup>,对导线无特殊要求
- 7、jbf-137d中继模块施工简便、费用低廉；
- 8、插拔式结构，可像安装探测器一样无将底座安装在墙上，布线后工程调试前再将输入模块插入底座。便于施工、维护。

### 二、北大青鸟jbf-137d中继模块的技术指标：

内容	技术参数
工作电压	dc 19-28v 控制器提供，调制型
工作温度	-10...+50
贮存温度	-20...+50 相对湿度 95%(40 ± 2 )
监视电流	300 μ a ( 24v )
报警电流	300 μ a ( 24v )

确认灯	监视状态瞬时闪亮，报警常亮（红色）
外形尺寸	120mm 长 × 82mm 宽 × 44mm 高
线制	信号线二总线，无极性，电源二总线有极性
可配接探测器	每只模块后可连接 jbf-3110/c 20 只或配接非 光束感烟探测器 1 只；
执行标准	gb16806-2006 《消防联动控制系统》