

电子机设条码12门存包柜，用于法院、警局、办公室

产品名称	电子机设条码12门存包柜，用于法院、警局、办公室
公司名称	偃师市正择寄存柜厂
价格	4500.00/台
规格参数	存包柜类型:条码式 材质:金属柜 箱数量:2*6
公司地址	中国 河南 偃师市 李村工业区
联系电话	86 379 67473789 15896503131

产品详情

存包柜类型	条码式	材质	金属柜
箱数量	2*6	适用场所	单位办公室
品牌	正择	型号	jstm-12a
外形尺寸	1800*850*450 (mm)	单箱尺寸	270*300 (mm)
产品类型	全新		

超市机设条码（可投币收费）系统

jstm-12/36cb条码阅读式存物柜由内部微型计算机、液晶显示屏、热敏打印机、条码扫描器、电子投币器（选配）、箱体等组成。内部微型计算机控制箱体存取操作，安全方便。液晶显示屏显示存物箱号、操作步骤提示、各箱状态、通讯状态等中文信息，液晶显示屏显示文字提示客户操作，人机交换性强，操作界面友好。

本产品广泛适用于超市、商场、交通枢纽、旅游景点、娱乐业、酒楼、影院、书店、图书馆、行政事业单位等。

产品特点及功能介绍

箱体采用优质冷轧钢板制成，经磷化处理喷塑，美观大方，经久耐用，结构坚固牢靠，表面无可拆卸螺钉，确保物品安全。柜体有一体型，有组合型，组合数量、组合功能灵活方便。

断电后系统信息数据可长期保存，及手动强行打开各门功能。

多种系统响应模式可供用户选择：1.按“存”键响应，用户只需按键盘上的“存”键，系统即会打印出

一张条码纸；2.投币响应，用户投够设定币数，系统便会打出一张条码纸。

系统设有测物功能、门状态检测功能、取纸检测功能、开门超时报警功能、柜已占满提示功能等。

系统设有强大的两级管理，及检控功能，柜组扩展行列设定功能，用户记录和管理员操作记录打印功能，中英文双语言切换功能，日期、时间、柜号设定功能，免费、收费及投币数设定功能，密码有效时间设定功能，以及强行开门、强行清码、清柜等功能。

用户使用方法

存物：

- 1.按“存”键（或投币），系统打印并送出一张条码纸。
- 2.从出纸口取出条码纸，系统将随机打开一门。
- 3.对照小票柜号、门号放入物品，请随手关门，门自动上锁。

高级管理

按一下高级管理开关，显示屏左下角显示“高级管理”字样，即进入高级管理状态，可进行以下操作：

- 1.打印一般管理员管理条码：键盘输入“001”+“取”，即可打印01号管理员条码，“002”+“取”、“003”+“取”可设置02号、03号管理员条码，最多设置三个。
- 2.为了是一张管理条码管理多台柜子，系统设置了一般管理员管理条码读取功能：键盘输入“011”+“取”，显示屏显示“扫描1号管理员条码”，此时可将在别的柜子上打印的1号管理员条码在本柜扫描，当显示屏上“扫描1号管理员条码”消失，本一般管理员管理条码设置成功。“012”、“013”+“取”，可扫描2号、3号管理员条码。
- 3.强行打开某门：键盘输入“1xx”+“取”（xx代表01-36门号），可强行打开该门。用于用户条码丢失开门。
- 4.强行清除某门密码：键盘输入“2xx”+“取”（xx代表01-36门号），可强行清除该门密码。
- 5.打印管理员操作记录：键盘输入“300”+“取”，即可打印所有管理员操作记录。内容包括00（高级管理员）、01（管理员1）、02（管理员2）、03（管理员3）操作的1xx、2xx、505、606等记录。
- 6.打印单门用户使用记录：键盘输入“3xx”+“取”（xx代表01-36门号），可打印该门最近用户的存取物操作记录，内容包括存取物时间、开门方式、是否有物等。
- 7.设置系统为英文：键盘输入“400”+“取”。
- 8.设置系统为中文：键盘输入“401”+“取”。
- 9.系统自检及清柜功能：键盘输入“505”+“取”，可依次将柜门全部打开，不影响用户使用。
- 10.清除所有用户密码：键盘输入“606”+“取”。此操作适用于505清柜后清除所有用户密码，请慎用此操作。

11.设置系统的日期、时间：键盘输入“707”+“取”，进入日期、时间设定，根据字符闪动提示键入，设置完毕自动退出。

12.设置“柜号”、“列”、“行”、“投币数”、“条码有效时间”：键盘输入“808”+“取”，显示屏将出现提示，请根据提示进行设置，输入数字后请按“取”确认。（此项用户一般无须设置）。

（1）柜号是指本柜在—批柜子中的编号，设置以后将在显示屏上显示柜号，条码纸上打印柜号，避免用户弄错柜子。

（2）“列”、“行”设定为柜子扩展而设，用户不要更改。更改可能影响使用。

（3）投币设置为“0”时为免费，按“存”键响应；设置为“1-9”时为收费，投够设置币系统响应，此功能应选配投币器。

（4）“时效”是指用户条码的有效时间，超时将失效。当设置为“0”时无时效限制。

退出高级管理：重按一下管理开关。

—般管理

扫管理条码进入—般管理，可进行以下操作：

1.强行打开某门：键盘输入“1xx”+“取”（xx代表01-36门号），可强行打开该门。用于用户条码丢失开门。

2.强行清除某门密码：键盘输入“2xx”+“取”（xx代表01-36门号），可强行清除该门密码。

3.系统自检及清柜功能：键盘输入“505”+“取”，可依次将柜门全部打开，不影响用户使用。

4.清除所有用户密码：键盘输入“606”+“取”。此操作适用于505清柜后清除所有用户密码，请慎用此操作。

退出一—般管理再扫—下管理条码。

存包柜最新报价

产品名称	产品型号	产品规格	厂价	备注
仅—次有效密码6门	zsmm-6ya	180*85*45(cm)	3200元	公共场合存取—次清空，别人继续使用。
仅—次有效密码12门	zsmm-12ya	180*85*45(cm)	3300元	公共场合存取—次清空，别人继续使用。
长效密码6门	zsmm-6ca	180*85*45(cm)	3200元	密码多次重复使用，用户可自行更改密码
长效密码12门	zsmm-12ca	180*85*45(cm)	3300元	密码多次重复使用，用户可自行更改密码

一体机设条码24门	jstm-24cb jstm-12/24cb	180*154*45(cm)	6900元	同规格12门-24门价格不变(超市卖场用)
分体机设条码24门	jstm-24cc jstm12/24cc	180*85*45(cm)*2	6800元	同规格12门-24门价格不变
分体机设条码36门	jstm-36cc jstm18/36cc	180*85*45(cm)*3	8600元	同规格18门-36门价格不变
投币条码24门	jstm-24tc jstm12/24tc	180*85*45(cm)*2	6800元	同规格12门-24门价格不变
智能卡12门智能卡6门	rfid-12da	180*85*45	4600	同上rfid-4/12
智能卡8、10门	rfid-6da			定门定卡(可定做单门双卡双人同时用)
智能卡24门智能卡12门	rfid-24db rfid-12db	180*154*45	5600	同上rfid-12/24 定门定卡
智能卡12门智能卡6门	rfid-12fa rfid-6fa	180*85*45	5600	自动发卡收卡
智能卡12门智能卡24门	rfid-24fb rfid-12fb	180*154*45	6600	自动发卡收卡