

京邦受控数字调谐器K-904A

产品名称	京邦受控数字调谐器K-904A
公司名称	广州市京邦电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:KING-BANG 型号:K-904A
公司地址	广州市番禺区兴南大道701号（京邦集团）
联系电话	020-37153630 13826459221

产品详情

功能介绍 微电脑控制，轻触式按键；强大的储存空间，可存储80个频道（am、fm各40个）；自定义储存电台和自动储存电台；受智能中央控制器和电脑软件控制；具有地址码选择，可多台并机连用；直接输入频率点台功能，高灵敏度的收音系统；性能参数
音频输出：0dbv 输出频率范围：20 ~ 20khz 信噪比：>80db 频率范围：am 522khz ~ 1620khz fm 87.5mhz ~ 108mhz 通信方式：485总线 控制方式：受控/手动 电源：ac220v ~ 240v/50 ~ 60hz 电源功耗：10 ~ 15w 保护：ac fuse (0.5a) x 2 尺寸：485x390x90mm 重量：6.5kg