

新款电启动柴油发电电焊机190A

产品名称	新款电启动柴油发电电焊机190A
公司名称	上海飒威发电机有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:德飒动力 型号:SAW190D 包装:木箱
公司地址	上海市嘉定区阿克苏路1187号
联系电话	18964389291

产品详情

【产品型号】：SAW190D

【产品名称】：190A柴油发电电焊机

【产品介绍】：采用德国先进技术将发电机和电焊机完美结合，具有启动快捷、运转平稳、震动小、油耗低、点火稳定可靠等特点，机体结构紧凑，体积小，重量轻，移动方便，柴油发电电焊机，厚钢可以连续长时间使用3.2以内的焊条，薄钢可以连续使用4.0以内的焊条，支持焊条为碱性焊条和各类普通焊条。手推移动式焊机，手、电双模式启动。柴油焊机主要优点为节能、电流稳定。此款发电焊机适用于户外钢结构施工无需链接固定电源 随时随地都可进行电焊另具5kw 辅助电源 可供工地其他供电器使用。设计合理，自由调节。可根据不同金属材质选用不同档放电频率，以达到最佳修补效果。高性能自动报警器：在超负荷机器运转时，本机性能可靠，能精确转动，动力开关自动跳闸，不会出现电机烧掉的致命损伤，对机器有很好的保护作用。自动控油阀门：根据机器所载的设备功率还决定耗油量，即5KW的发电机，带1KW的设备只会耗1KW的油，更大程度节约了使用成本。

【产品参数】：

190A柴油发电电焊机

产品型号	SAW190D
品牌	飒威动力，德国动力
频率（HZ）	50/60HZ
额定电压（V）	220
额定电流(A)	7.8/9.2
额定转速(rpm)	3000/3600
焊接范围	2.0-4.0mm

油箱容积	20L
工作时间	12H
耗油量	0.3L/H
净重(kgs)	102
工作电压(V)	26-30
额定电流(A)	190A
电流范围(A)	0-180
发电机功率	6KW
焊接效率	100%
功率因素(cos φ)	1
相数	单项
7米处噪音	70-75分贝
发动机型号	SAW190A
动力形式	单缸，四冲程，风冷柴油机
缸径×行程(mm)	86×72
排量(cc)	418cc
燃油	0#或-10#清洁柴油
工作环境	零下20度到零上40度
润滑油容量(L)	1.65
燃烧系统	直喷式
标准配置 电压表	是
款式	手推式/带轮子
交流插头	2
交流开关	是
油压警告灯	是
机油报警器	是
尺寸(LxWxH)(cm)	70*47*60

【产品用途】广泛适应于机械制造、天然气/自来水管、铁路、石油管道、电建、化工及建筑等行业的野外施工、抢修、高空作业的长时间使用。

190A柴油发电电焊机

发电焊机机操作中注意事项：

- 一、工作前必须清除油渍和污物，否则将严重降低电极的使用期限，影响焊接质量。
- 二、焊机通电后，应检查电气设备、操作机构、冷却系统、气路系统及机体外壳有无漏电等现象。
- 三、焊机起动前，首先接通控制线路的转换开关和焊接电流的小开关，安插好级数调节开关的闸刀位置，接通水源、气源、控制箱上各调节按钮，最后接通电源、即可进行工作。

【售后服务】：包装采用木箱，请收到货后检查一下是有否拆过或是破损的情况，有任何问题请与销售联系（QQ：3338305899 电话号码：18964389291）

一，用户如在保修期间正常使用机器情况下发生故障，可与保修书上的安装销售店联系，销售店有义务及时派维修人员进行修理。

二，在保修期内，您可以享受：

1. 免费机器安装，调试，操作培训以及在正常操作下发生的故障排除与维修。
2. 免费更换在保修期内正常操作下损坏的非消耗性零配件。