

# VOIP投币电话 和通HTL

产品名称	VOIP投币电话 和通HTL
公司名称	汕头经济特区和通电讯有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:和通HTL 型号:HT8868VOIP 录音功能:无
公司地址	中国 广东 汕头市 天山路南方工业城C座三楼
联系电话	86 0754 88832128 13902731158

## 产品详情

品牌	和通HTL	型号	HT8868 VOIP
录音功能	无	来电显示	有
可视功能	有	号码储存功能	有
子机数目	无	外形尺寸	240*225*330 ( mm )

ht8868v01p投币电话机是新一代投币电话机产品。本机采用国际标准化组织提出的voip标准，嵌入了sip协议栈，可以和基于sid标准的第三方语音软件包件、sip设备、sip代理、sip注册服务器和sip媒体网等产品互通。本产品除具备传统投币电话机的所有功能外，还增加了电话机的网络通讯功能，即利用互联网传送语音信息。因此在网络租费低廉的情况下，大大降低了长途电话（尤其是国际长途）话费成本，此项优势突出，是长途电话运营的最佳选择，适应于诸多公共场所。

### 操作流程：

- 1) 摘机（lcd左端显示：0）；
- 2) 听到蜂音，投足硬币（lcd显示投入币值，单位:分）；
- 3) 拨号（lcd显示拨出号码；超过7位时，由右向左推进，显示最后拨出的7位号码）；
- 4) 拨通后，对方听不到主叫声音，请按通话钮（话机收到反极性信号自动收币）；lcd显示倒计时
- 5) 听到限时提示音，再次投足硬币，延续通话时间lcd显示增加时间）。否则，限时到，自动中断。通话结束，挂机（lcd恢复时钟显示）。

6) 拨叫自动寻呼机，拨前三位号码后，(拨打市话和长途号码至限制位数)按“通话”钮，再续拨剩余号码。

7) 拨号遇忙或无人接听，挂机退币 (lcd恢复时钟显示)。

8) 遇忙或无人接听，免退币直接按“重拨”键重拨 (lcd显示重拨号码，挂机后，再摘机重拨无效)。

9) 遇忙或拨错号码，如需改拨号码，免退币直接按“重新呼叫”键，听到拨号音后，另拨新号 (lcd显示所拨号码)。

10) 密码拨号：按“\*”键+密码 (8位)，延时1秒，听到二次拨号音后，再拨号 (本项只限本机管理人员使用)。

11) 来话限时：接听来话，如没有按提示追加硬币，限时到中断通话。