

DT-9812 1000A交流泄漏电流钳型表

产品名称	DT-9812 1000A交流泄漏电流钳型表
公司名称	上海亨美电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:亨美 型号:DT-9812 加工定制:是
公司地址	嘉定区胜辛南路500号15幢1131室
联系电话	021-66276586 13818227028

产品详情

产品特点 大型68mm变压器钳口可同时夹住3至4根电线对漏电流进行测量
变换频率滤波器可消除谐波的影响 电流测试范围从毫安至1000a交流电流
真有效值为歪曲波形提供准确的测量值 峰值保持功能
数据保存功能:可用于光线暗淡或难触摸的地方的测量 大型背光液晶显示屏 符合安全标准iec61010-1
cat. 600v 技术指标 功能 量程 分辨率 误差(50/60hz) 误差(40 ~ 1khz) 交流电流 200ma 0.1ma $\pm (1.5\%+10d)$
 $\pm (3.0\%+10d)$ 2a 1ma $\pm (1.5\%+10d)$ $\pm (3.0\%+10d)$ 20a 10ma $\pm (1.5\%+10d)$ $\pm (3.0\%+10d)$ 200a 100ma
 $\pm (2.0\%+10d)$ $\pm (3.5\%+10d)$ 1000a 1a $\pm (5.5\%+10d)$ $\pm (10\%+10d)$ 交流电压 600v 0.1v $\pm (1.0\%+10d)$
直流电压 600v 0.1v $\pm (1.0\%+10d)$ 电阻 600 0.1 $\pm (1.0\%+10d)$ 持续性测试 阈限值40 ,持续性蜂鸣2khz
钳口尺寸 最大 68mm 反应频率 40hz ~ 1khz 15mm 100a外部磁性的影响 10ma 最大交流电流 安全认证
iec61010-1 cat. 600v iec61010-2-032

本产品的品牌是亨美，型号是DT-9812，加工定制是是，类型是交流钳形表，测量电压范围是见说明（V），测量电流范围是见说明（A），测量电阻范围是见说明（ Ω ），装箱数是见说明，规格是见说明，重量是见说明，属性见说明是属性值见说明，外形尺寸是见说明