

# YBL-III氧化锌避雷器带电测试仪

产品名称	YBL-III氧化锌避雷器带电测试仪
公司名称	上海亨美电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:亨美 型号:YBL-III
公司地址	嘉定区胜辛南路500号15幢1131室
联系电话	021-66276586 13818227028

## 产品详情

ybl-iii氧化锌避雷器带电测试仪ybl-iii氧化锌避雷器带电测试仪ybl—iii氧化锌避雷器测试仪该仪器广泛应用于氧化锌避雷器的现场在线监测(带电测试)和实验室(停电检修)的测试。符合中华人民共和国电力行业标准《dl474.5-92现场绝缘试验实施导则—避雷器试验》的要求。ybl-iii氧化锌避雷器带电测试仪主要参数1、测量参数及范围试验电压：kv三次谐波电压：kv全电流(峰值)：0~20ma三次谐波电流：0~20ma阻性电流(峰值)：0~20ma阻性电流峰值：0~20ma容性电流(峰值)：0~20ma避雷器功耗：0~8w除显示上述各测量值外，还可显示电压及全电流的波形2、测量误差：试验电压：5%全电流：2%阻性电流：5%容性电流：5%避雷器功耗：5%3、输入信号电压信号(pt的低压测)：ac 5~200v电流信号: ac 0~20ma4、工作电源：ac220v10%50hz5、外型尺寸：360250190(mm)6、重量：3kg

本产品的加工定制是是，品牌是亨美，型号是YBL-III，类型是见说明