

KFC-11015变频控制电源 3KVA50HZ变频电源

产品名称	KFC-11015变频控制电源 3KVA50HZ变频电源
公司名称	常州市卡宴电子科技有限公司
价格	17500.00/个
规格参数	品牌:KFC 型号:KFC-11015 类型:单相变频电源
公司地址	江苏 常州市武进区 湖塘火炬北路9号
联系电话	86-13186666629 15261188838

产品详情

变频电源kfc-11015技术参数

型 号：kfc-11015 单相输入单相输出15kva

电路方式：igbt / pwm调制

输出波形：标准正弦波 cf=1.4

输入电压：1相2线+地线 220v ± 15% 50hz/60hz ± 3hz

输出电压：1相2线+地线 线电压 (L-L) 高档0-300v 低档0-150v

输出电流：相电流 高档63a 低档126a

输出频率：50hz固定/60hz固定/40-70hz连续可调

频率稳定度： 0.01 %

负载稳压率： 1 %

波形失真率： 2 % (纯阻性负载)

波峰因数比：3 : 1

面板显示：输出电压、输出电流、输出频率、输出功率及输出功率因数 (切换显示)

保护功能：输出过流保护、过压保护、过温度保护、短路保护、自诊断保护及报警装置

保护反应时间： 2ms

整机效率： 87 %

绝缘耐压：1800v ac/5ma/1min

绝缘阻抗：500v dc/50m

冷却方式：强制风冷

噪音：1m处小于60db

工作环境温度：0~45

相对湿度：0~95 %（非凝结状态）

尺寸：430 × 770 × 990(mm)

重量：165kg

本产品的品牌是kfc，型号是kfc-11015，类型是单相变频电源，电路方式是线性放大型，负载类型是混合型负载，控制方式是电压型，输入电压是 $220 \pm 15\%$ （v），输出电压是0-300（v），输入频率是 $50/60 \pm 3$ （hz），输出频率是50/60（hz），效率是 87（%），波形失真度是 2（%），负载稳压率是 1（%），频率稳压度是 0.01（%），工作湿度是0~95 %，工作温度是0~45（ ），波形因数比是3：1，产品认证是ccc，应用范围是电子制造业，加工定制

5kva变频电源 <http://www.kylin950.com/danjindanchubianpindianyuan//39.html>