

消费机无线数传模块JZX871

产品名称	消费机无线数传模块JZX871
公司名称	深圳技卓芯通信技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:技卓芯 型号:JZX871
公司地址	深圳市南山区桃源街道平山一路世外桃源创意园 B栋三楼
联系电话	0755-86541600-807 18617044874

产品详情

产品特点：

采用CC1020芯片，裸板体积小，方便内嵌使用。

窄带抗干扰性强，接收灵敏度高，传输稳定可靠。

产品应用：

无线排队、云台控制、智能仪器仪表、无功补偿、智能教学设备、测量设备、自动控制、家居智能化等领域的控制和数据传输。

产品技术指标：

采用GFSK的调制方式,视距可靠传输距离可达1000m；

载频 433 MHz，也可订制868M/915M等其他载频；

提供8个信道，如果用户需要，可扩展到32信道

接口/信道速率：1200/2400/4800/9600/19200/38400bps；

接口方式：TTL、RS-232、RS-485由用户选择；

收发一体，半双工,数据收发转换自动完成，只要向接口收/发数据即可，转换时间短；

可用于点对点,点对多点,多点对点等多种通信组合方式；

数据透明传输，可传输较长的数据帧；

自动过滤掉空中产生的假数据，长期使用可靠性好，故障率极低；

供电要求：TTL：DC +2.8V~+3.3V或 +3.6V~+5.5V，RS-232/RS-485：DC +4.5V~+5.5V；

低功耗：功率100mw，接收电流<35mA，发射电流<100mA，休眠时(定制)电流<15uA；

三种省电模式：硬件唤醒,串口唤醒,空中唤醒；

温度：-25 ~+75 ；

体积：44mm × 27mm × 8 mm（不含天线）；重量：13克；

互通型号：JZX87系列产品；

标配天线：SMA粗鞭状或者小吸盘天线。