

# 三相150KVA变频电源|三相150KW变频电源

产品名称	三相150KVA变频电源 三相150KW变频电源
公司名称	深圳市欧阳华斯电源有限公司
价格	120000.00/个
规格参数	品牌:欧阳华斯 型号:OYHS-983150 类型:三相变频电源
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道同富邨工业区98栋3楼302 (注册地址)
联系电话	0755-23088216 13418992245

## 产品详情

三相150kva变频电源技术参数 ( oyhs-983150 )

欧阳华斯官网 : <http://www.ouyanghuasi.com>

公司 : 深圳市欧阳华斯电源有限公司

电话 : 0755-23088216 ( 总机 )

传真 : 0755-23088220

手机 : 13418992245

网址 : [www.ouyanghuasi.com](http://www.ouyanghuasi.com)

地址 : 深圳市龙华新区大浪街道大浪同富邨工业区

产品共同特点

输出电压 : 单相0-300v连续可调 , 三相0-520v连续可调 ( 可特殊定制做至1000v )

输出频率 : 60hz , 50hz , 40-499.9hz连续可调

超载能力强 , 瞬间电流可承受三倍额定电流

故障时一键停机功能 , 反应速度快 , 反应时间在2ms以内

具有过流 , 过压 , 过温 , 短路 , 过载等多重保护及报警功能

高精度的稳频稳压功能 , 快速调节电压 , 频率

主要元器件均采用原装进口品牌 , 品质可靠

三进三出变频电源技术参数

型号 ( oyhs )	
983150	
输出容量 ( kva )	
150	
电路方式	igbt/pwm脉宽调制方式
交流输入	
相数	三相
波形	sinewawe
电压	380v/220v ± 15%
频率波动范围	50hz or 60hz ± 15%
功率因数	> 0.9
交流输出	
相数	三相
波形	sine wave
低档电压	单相电压0-150v , 三相电压0-260v连续可调
高档电压	单相电压0-300v , 三相电压0-520v连续可调
频率	60hz , 50hz , 40-499.9hz连续可调
频率稳定率	0.01%
低档最大电流 ( a )	
420a ( 0-260v )	
高档最大电流 ( a )	
210a ( 0-520v )	
整机性能	
电源稳压率	< 1%
负载稳压率	< 1%
波形失真度	< 1%
效率	> 90%
反应时间	2ms
波峰因子	3 : 1
保护装置	具有过压 , 过流 , 超载 , 输入欠压 , 过高温 , 短路等多重保护
显示	
显示介面	数位式led显示
电压	4位数 , 数位电压表 , 解析度0.1v
电流	4位数 , 数位电流表 , 解析度0.1a
功率	4位数 , 数位瓦特表
频率	4位数 , 数位频率表
环境及其它	
冷却装置	高速变频风扇冷却 , 强制冷风
工作温度	0 -40
相对湿度	0.90% ( 非凝结状态 )
海拔高度	1500m
重量 ( kg )	1350
尺寸(h*d*w) mm	1850*1200*850
注 : 1以上尺寸不含脚输高度	
2可根据顾客要求规格特别定制	
3本公司产品规格不断研发改进,规格若有变更,恕不另行通知	

本产品的品牌是欧阳华斯，型号是OYHS-983150，类型是三相变频电源，电路方式是SPWM开关型，负载类型是混合型负载，控制方式是脉冲宽度调制型，输入电压是380（V），输出电压是0-520（V），输入频率是50HZ，60HZ（Hz），输出频率是47-63（Hz），效率是90（%），波形失真度是1（%），负载稳压率是1（%），频率稳压度是0.001（%），应用范围是实验室，加工定制是是