

# 安卓普教、幼教、教育一体机驱动板

产品名称	安卓普教、幼教、教育一体机驱动板
公司名称	深圳安卓安科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:安卓安 型号:E628E 1:1
公司地址	深圳市龙华新区民治街道民康路东明大夏1005室
联系电话	0755-29489192 15118031216

## 产品详情

ADA.E628E是一款支持安卓网络、数字电视 ( DTMB ) (DVB-C)、主动/偏光式3D液晶屏驱动主板。可支持单\双口的LVDS液晶面板，支持多种分辨率显示,最高1920\*1080.

采用Android4.4 操作系统，CPU采用 ARM A7架构 1.2G四核处理器, 内存1G , GPU:mali-450 MP2 ,ROM 4G, 可添加APP应用和下载APK软件；

支持多点触摸屏，可搭配PC主板可做双系统(WINDOWS+安卓)一体机,触摸可通过上拉手势功能在双系windows/Android ) 间无缝切换；在安卓界面时可侦测PC主板开关机状态，从而遥控/触摸控制电脑开关机。

支持蓝牙模块/WIFI模块

支持多国语言选择

双功放输出(数字功放20W/模拟功放10W (支持MIC))

支持RTC定时功能

多路IO口和AD口

支持H2.65 视频解码

内置4G存储空间，TF卡可拓展更大存储空间

支持WIFI无线连接和RJ45有线网口连接

超高速，全双工数据传输的USB3.0接口，支持包括图片显示、电影播放、音乐播放、文本播放功能等多媒体播放。 USB可连接无线鼠标和键盘，可作大容量移动硬盘连接；

支持office办公软件的操作；

支持高清1080P视频播放，多路信号输入；

支持主动式/偏光式3D，还原最真实的视觉感受；

真彩色美化OSD，多功能易操作菜单，不同的体验效果；

TV信号源可做逐行扫描,当信号接入时,自动识别信号源.切换到相应通道显示.

ADA.E628E端口功能:

1路RJ45网络端口

5路HDMI信号输入端口(还带内置HDMI 2\*8pin 2.0排针)

3路VGA信号输入端口(还带内置VGA 12Pin 2.0排针)

3路PC音频输入端口(还带内置PC音频 4Pin 2.0排针)

1路AV信号输入端口

1路YPbPr信号输入端口

1路TV信号输入端口(ATV+DTV)

5路USB 2.0 输入

1路USB3.0输入端口

3路USB输出端口(还带内置USB 4PIN 2.0排针)

1路232串行端口

1路AV信号输出端口

1路耳机输出端口

1路光纤/同轴输出端口

1路TF卡端口(最大可扩展到64G)