

# 离子风蛇206B 206B

产品名称	离子风蛇206B 206B
公司名称	深圳市瑞宝丰科技有限公司
价格	420.00/个
规格参数	品牌:SG 型号:206B 工作电压:4600 ( V )
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 西乡大道宝源路口华源商务中心503
联系电话	86 0755 27911972 13828798071

## 产品详情

### 简单介绍:

sg206b感应式离子风蛇头部安装有光电感应开关，离子风蛇头部前面30cm内有物体时自动除静电除尘。30cm内没有物体时自动关掉压缩气体，可节约大量的压缩气体，适合放在工作台或安装于机器设备上作为自动除静电使用，可将蛇管随意变形使风嘴指向目标方位，无需用手操作可让离子气流直接吹向目标表面，需要配压缩空气和sg41电源供应器才可使用。主要用途

sg206b感应式离子风蛇可用于消除静电、清除灰尘。解决静电对电子产品的破坏，静电引起的吸尘问题，静电引起的产品粘合问题等。离子风蛇广泛用于塑胶喷涂、电子行业、led光电、印刷、包装、塑料薄膜的剪切，圆圈和覆膜等等。产品特点

除静电和除尘二合一，

安装有光电感应开关，可节约大量的压缩气本

蛇管可随意变形使风咀指向目标方向，

无需用手操作可让离子气流直接吹向目标表面

sg206b感应式离子风蛇须配用sg41电源供应器才可使用。

### 技术参数

工作电压	4.6kv
功率	25w
重量	1kg
蛇管长度	33cm
高压电线长度	2.5m
操作温度	-10 ° c ~ 50 ° c
压缩空气压力	40~70psi
除静电时间	< 2s

## 工作原理

sg206b感应式离子风蛇需要配电源供应器才可使用,电源供应器将220v或110v输入电压升到4.6kv,然后通过高压电线连接到离子风蛇头部的离子针上,离子针和离子风蛇头部之间产生强电场,通过尖端高压电晕放电把空气分子电离,离子针尖端产生大量正负离子。然后通过压缩空气把离子吹到带电物体的表面,当带电物体表面为正电位时,负离子将其中和,反之,如果表面为负电位,正离子将其中和,达到消除静电的目的,同时高速的压缩空气还可将物体上的灰尘吹走。

## 使用方法

sg206b感应式离子风蛇要配备sg41电源供应器和压缩空气才能使用。把离子风蛇高压电线连接到sg41电源供应器上,然后把气管插到离子风蛇气管接口上,打开电源和压缩空气就可以使用了,离子风蛇开机后,对着需要除静电除灰尘的地方吹,就可以消除静电和灰尘,sg26b离子风蛇头部安装有光电感应开关,当风蛇头部前面30cm内有物体时自动除静电除尘。30cm内没有物体时自动关掉压缩气体,停止除静电,可节约大量的压缩气体。

## 保修服务

本公司严格遵守：产品质量第一，信誉第一，客户至上的宗旨，对sg26b感应式离子风蛇实行以下承诺

- 1.保用期 凡本公司出售的产品保用期为一年，自出售日起一年内因产品自身机件、材料及工艺问题造成的质量问题，本公司免费修理。
- 2.保用期后 凡本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的免人工费修理，以保证客户的利益。

网上标价仅作参考，实际价格请与我司业务人员联系确认。

业务咨询热线：13828798071 刘经理 或qq 2389954497

欢迎来电洽谈合作！

本产品的品牌是SG，型号是206B，工作电压是4600（V），功率是25（W），消静电速度是2（s），蛇形管长度是33（mm）