

12V人体感应开关 安防探头 智能感应器 楼道走廊专用

产品名称	12V人体感应开关 安防探头 智能感应器 楼道走廊专用
公司名称	深圳市拓安达电子有限公司
价格	24.50/个
规格参数	品牌:拓安达 型号:TAD-K218D-12VDC 工作电压:12 (V)
公司地址	深圳市光明新区公明街道西田社区第二工业区31 幢9楼
联系电话	0755-29604966 13510030286

产品详情

亲!!! 欢迎光临深圳市拓安达电子有限公司

科技创造未来.品质铸就辉煌

专业生产销售人体感应开关，无线遥控开关，一站式服务，免去中间环节，购买实惠，使用安心，售后无忧！

全新升级版上市了!!! 采用进口原装蜂窝型菲涅尔透镜，使用时灵敏度更高，更稳定。继电器触点开关添加灭弧电路，增加继电器触点使用寿命，从而提高开关的使用寿命。处理芯片采用京西原装正品bis0001专业人体热释电红外处理芯片。使用时更稳定,更可靠。

本公司感应开关被佛山市万科城，金域华府，长沙市万科金色家园，南京万科金色领域，南京万科金城

蓝湾，广州市时尚商业城，沈阳市沿海地产赛洛城，富士康集团，马可波罗瓷砖专卖店展示厅全国连锁店，深圳大学城，深圳市宝安区福永中学，西藏国际大酒店，贵州凯里大酒店，深圳福鹏喜来登大酒店，惠州凯宾斯基酒店等等众多大型地产公司，星级酒店宾馆，物业小区，学校所使用，质量!信誉!有保证!

敬告:近来发现市场上有无良商家抄袭仿冒本公司产品销售,本公司将追究其法律责任!产品说明书和图片版权均为深圳市拓安达电子有限公司所有,未经允许不得翻版抄袭,否则一切后果自负!

诚信通证书：

拆开外壳清晰可见，本开关采用国内一流继电器品牌（宏发）12a大功率继电器，确保开关经久耐用！开关主板采用双面玻纤板，开关所有主控芯片，元器件均采用正厂原装配件！产品性能非常稳定，经久耐用！原装进口传感器和蜂窝型菲涅尔透镜保证了感应开关的灵敏度和感应距离！

两个定位器:105调感光(出厂设定是顺时针调到底了模式为白天不工作傍晚才开始工作,所以白天安装好通电后感应开关自动亮几次后就会进入待机状态,要等傍晚光线暗下来才开始正常工作.如果您需要白天也工作,可以逆时针将105感光定位器调15-30度感应开关即可全天候工作了),204调延时(出厂设定是顺时针调到底了延时时间是16秒左右,如果您要把延时加长,请将204定位器逆时针调180度为最长350秒左右),请勿带电操作,调试好后请将面盖盖好再通电!

全自动吸顶式人体感应开关；本开关采用进口蜂窝型透镜,进口元器件,灵敏度更高,性能更稳定,使用更安全!

功能特点:

基于红外线技术的自动控制产品，当有人进入开关感应范围时，专用传感器探测到人体红外光谱的变化，开关自动接通负载，人不离开感应范围一直活动，开关将持续接通；人离开后，开关延时自动关闭负载。人到灯亮，人离灯熄，亲切方便，安全节能。

产品型号：tad-k218d-12vdc

双极性设计:三线接驳,且负载能力强,12a继电器控制输出可接任何灯具和电器,阻性负载200w,感性负载80w

全自动感应:人来开关立即接通,人离开后延时自动关闭.

感光可调:光线强时不感应(出厂设置),带感光调节(也可自由调节在任意光线下感应或全天候感应).

输出方式:dc12v负极输入,输出dc12v正极(可根据客户要求定做开关信号输出及反向输出)

自动随机延时(可连续延时方式):人在感应范围活动,延时时间累加,开关始终接通,直到人离开后过了延时自动关闭.

延时时间可调:出厂设置最短16秒,可调范围16秒-350秒(其他延时时间可以根据客户要求订做,订做范围最短延时零点几秒或者几十分钟)

防雷功能:特设防雷器件,可有效防止雷电等瞬间高压对开关照成的损害

安装方式:吸顶式明装

注意事项:人体感应开关本身对热源与光源有影响,安装的时候建议离灯具或其他热源距离在50厘米以上,强光不要对着感应器.建议室内安装使用.

电性参数:

感应方式	人体移动	工作电压	dc12v
感应原理	人体红外	自身功率	<0.03w
感应距离	5-8米(24°)	负载能力	阻性100w,感性40w
感应角度	140度圆锥角	负载范围	dc24v各类负载
光控感应	5lux-500lux(可调)	环境温度	-20 —+50

适用范围:

走廊、楼道、卫生间、地下室、仓库、车库等场所的自动照明、排气扇的自动抽风以及其它电器的智能控制等功能,同时可用于防盗等用途.

接线图示:

感应范围图示:

(墙壁安装图示)

(吸顶安装图示)

电能损益表:(参考)			
不采用节能开关		采用节能开关	
每晚工作时间	年耗电量	每晚工作时间	年耗电量
>10小时	>146度	<3小时	<43.8度

批量采购价格优惠！

市场部专线：0755-29604966

传真：0755-27380858

联系人：陈先生

更多产品及产品详细说明请进公司网站下载：<http://www.toada.cn>（复制到地址栏打开）

本产品的品牌是拓安达，型号是TAD-K218D-12VDC，工作电压是12（V），感应范围是5米，感应原理是热释电红外，负载功率是40W，输出形式是继电器，延时关闭时间是15-350S可调，适用范围是酒店宾馆楼道，加工定制是是