

S-9008真分集UHF无线麦克风

产品名称	S-9008真分集UHF无线麦克风
公司名称	恩平市金科新科技音响厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:SHANHAIWER 型号:S-9008 指向性:单指向性
公司地址	恩平市恩城新城里村六巷2号
联系电话	86 0750 3865389 13929011499

产品详情

品牌	SHANHAIWER	型号	S-9008
指向性	单指向性	制造组件	晶体管
单体结构	动圈式	接收方式	无线
RF载波频段	700-800MHZ	接收机音频输出电平	3dB ; 12dB
灵敏度	-60 (dB)	电源	DC:12-18V (V)
频响范围	15-40000 (Hz)	输出功率	10m (W)
失真率	0.02 (%)	拾音方式	超一指向
增益调节范围	0	阻抗	600 ()
工作温度	-10-46 ()		

本机仿森海赛尔电路产品，技术含量高，cpu控制各种功能，全部功能轻触式按键，音质特性良好，是专业人士首选产品

1：uhf频道，低端：770.25-794.25mhz.1000频道可选；高端;796.25-

820.95mhz,1000频道可选

2：双分集调谐自动接收，操作简单

3：工作距离：200米，

4：相位锁定频率合成果 (pll)

5：多台叠机同时使用，无干扰，内设噪声控制电路,ktv房,叠机使用时,在

接收机通过cpu调节,操作简单方面,

6：smd元件，smt工艺技术装配，大大提高稳定性

7：接收机lcd大屏幕液晶显示，有rf/af强度/音量/频率显示，可设定频

道，频率，静噪，音量，一目了然

8：发射咪lcd显示音量，频率，电池容量

郑重承诺:对本厂产品保修一年

技術參數：

采用多級窄帶高頻及中頻選頻濾波,充分消除幹擾信号雙話筒設計,可兩人同時演唱手持，領夾麥克風液晶屏顯示用pll石英振蕩電路,具有極高的頻率穩定性能采用音頻壓縮—擴展技術,噪音大大減少,動態範圍加大設有回輸嘯叫輸嘯叫接收機采用多級高頻放大,具有極高的靈敏度具有獨立的輸出和混和輸出,可接調音台和karaoke放大器首倉噪音監測電路,使之具有極強的抗幹擾特性頻率響應根據語音特征專門設計,低音雄厚.中頻區明亮.高音清晰具有避免在開啓開關時，產生巨大的脈沖雜音，損壞昂貴的喇叭或影響節目之進行擁有最佳電源開關沖擊雜音消除電聽不到沖擊雜音均勻的心型指向性能夠有效增強主聲源,同時最大限度地抑制背景噪聲內裝球型抗風噪和爆音的質零部件,使本機音質極為出色空闊最大使用距離200米,空闊理想使用距離接收機液晶屏獨立顯示工作功率和工作麥克風有死點現象

鄭重承諾:對本廠產品免費保修一年,終生維護

頻率範圍：500mhz-960m 調制方式：fm(調頻) 振蕩方式:鎖相環頻率合成分集式：雙調諧真分集接收通道：dual 1 channelsx2 音頻響應：15hz-20khz 工作範圍：200m 頻率穩定度：±0.05% 綜合失真：0.05% 發射功率:10mw 信噪比500ma 接收機尺寸:485x190x45mm 電池規格:2x1.5va size 電池壽命：10-30hours(可選手持或領夾)

發射咪液晶顯示工作頻率，電池電量，電子音量調節。接收機cpu控制，電子音量調節，靜噪電子控制

發射器，接收器采用smd元件，smt技術，質量更加保障，穩定性更好。