

4x100CH红外线对频UHF无线麦克风

产品名称	4x100CH红外线对频UHF无线麦克风
公司名称	蓬江区创达数码音响厂
价格	2500.00/套
规格参数	品牌:SHANHAIWER 型号:SU-41 指向性:单指向性
公司地址	中国 广东 江门市蓬江区 白石大道69号1幢
联系电话	86 0750 3865389 13827096628

产品详情

品牌	SHANHAIWER	型号	SU-41
指向性	单指向性	制造组件	晶体管
单体结构	动圈式	接收方式	无线
RF载波频段	700-800MHZ	接收机音频输出电平	不平衡式-3dB，平衡式-10dB
灵敏度	-43 (dB)	电源	15V，800mA (V)
频响范围	40HZ-16KHZ (Hz)	输出功率	10m (W)
失真率	0.2 (%)	拾音方式	单一指向
增益调节范围	-60	阻抗	2k2 ()
工作温度	-10-60 ()		

技術參數：

一鍵紅外對頻 (act)，採用多重掃描技術，可靠同步發射器。

自動頻道掃描 (scan) 功能，自動搜索空間頻道。

採用導頻、場強、噪聲三重靜噪檢測，即使在環境複雜的場合也有很好的穩定性。

靈敏度外置可調，專為會議等專業場合而設置。

發射機外殼採用高強度的工程塑料，美觀耐用，適合各種場合。

採用全新工藝和技術，加上功耗器件的應用，使得發射機持續使用時間更長，跟更可靠。

選用優質電容式咪心，無論是輕聲，放聲講話，都可以應付自如，表現出色。

高品質的聲音還原能力，使輕鬆講話。

四支無線麥克風相互代用

優質的售後服務。

綜合參數：

頻率範圍：740-820mhz

頻率穩定度：+/-10ppm

失真度（1kz）：<1%@1khz

動態範圍：>105db

信噪比：>98/db（信號>50db）

音頻響應範圍：40hz-16khz+/-3db

音頻輸出電平：0-400mv

音頻輸出阻抗：600歐

接收機：

接收通道：4通道

振蕩模式：相位鎖定頻率合成

調制方式：調頻

接收靈敏度（信噪比>50db）：<2uv

失真度（1khz）：<0.6%@1khz

信噪比：>98/db（信號>50db）

動態範圍：>105db

信噪比：>98/db（信號>50db）

音頻響應範圍：40hz-16khz+/-3db

工作電源：12-16vdc 400ma

發射器：

振蕩模式：相位鎖定頻率合成

調制方式：調頻

最大調制度： $\pm 50\text{kHz}$

射頻輸出：10mw

音頻響應範圍：40hz-16khz ± 3

工作電流： $<35\text{ma}$ ，6f22 9v*1

拾音器類型：超指向動圈式

發射器類型：手持型或腰掛