

500W汽油小型发电机

产品名称	500W汽油小型发电机
公司名称	上海特赫实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国特赫 型号:TH600D 功率:500W
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4490号
联系电话	021-39973689 18101957689

产品详情

500W汽油小型发电机

上海特赫小型汽油发电机组长期不使用时，需要封存，其方法如下：

1. 进行外部清洁，放出润滑油后清理曲轴箱，再将加热的润滑油侄临曲轴箱。
2. 启动机组，空车运转2~3分钟，停机放净润滑油。
3. 把燃油从油箱排出，然后再从汽油滤清器和化油器中排净燃油。
4. 取出火花塞，注入10ml的润滑油后再转动曲轴3~5转，直到感到沉重即停止拉动。
5. 在无涂层的金属表面上涂以工业凡士林，包上石腊纸后再用布罩在汽油机表面。
6. 排气口用油纸和绳包扎好（防止进入异物和潮气）。

电启动小型发电机应拆下蓄电池并给其充电。存放于干燥处并每月充电一次，不可将电池在于过热，或过冷的地方（低于0或高于30 ° C）。更多特赫发电机相关技术了解；请拨打

手机：18121346689 厂家电话：400-8789-586
QQ:771585756 联系人：庞经理 或访问特赫网站：<http://www.torhe.com/>

机组型号	TH600D
发电机	
额定输出频率	50HZ/60HZ
额定输出电压	230v

额定输出功率(KW)	0.5
最大输出功率(KW)	0.6
直流电压	12V 8.3A
交流电压	110v/120v/230v/240v
输出端口	1
发动机	
类型	自动散热, 单缸, 便携移动, 顶置式气门
排气量	53cc
发动机额定输出	0.8KVA/5000RPM
发动机最大输出	0.9KVA/5500RPM
活塞冲程(mm)	39×26mm
点火系统	T,D,I
系统启动方式	手动启动
油箱容量	1.5L
油耗 (g/kw.h)	460g/kw.h
连续工作时间	5.8
噪音 (7m 距离)	55dba
尺寸	
长	340MM
宽	200MM
高	340MM
重量	9.4/10
包装尺寸(mm)	385*255*350
20' 柜 (UNIT)	1085
40' 柜 (UNIT)	2624
40' HQ (UNIT)	3000
认证	CE, GS, EPA, CARB, CSA

500W汽油小型发电机 500W发电机,汽油小型发电机,500W汽油发电机,500瓦发电机,家用发电机价格,家用发电机什么牌子好,家用风力发电机,家用发电机多少钱,手摇发电机,汽油发电机价格,20千瓦发电机价格 小型汽油发电机的日常保养及准备工作

小型汽油发电机比其他的发电机更加需要日常保养和维护，现在不少的书籍上面详细介绍了关于小型汽油发电机的维护，但是最近还有有一些客户大电话咨询这些事情，在这里友力相关技术人员给大家再详细的介绍一下，希望那些对此有疑问的客户能够了解：

(1)认真检查好小型汽油发电机。重点检查以下各点:

- ①发电机各部螺钉、螺栓有无松脱。
- ②传动装置(皮带或靠背轮)是否良好。

- ③调速拉杆、节气门、阻风门是否灵活自如。
- ④压缩压力是否正常,有无漏气现象。
- ⑤高压导线、火花塞、电源线是否清洁、完好和接牢。
- ⑥发电机油箱及化油器有无损坏、漏油,油路是否畅通。
- ⑦断电器、火花塞间隙是否正确,火花是否正常。

(2)检查小型汽油发电机油池里的润滑油质量和数量。

(3)根据备用或停电应急供电性质,备足符合规格品牌的汽油和润滑油。

(4)清点整理好器材、备件、工具或雨具。

(5)装车运输前,机器必须放置稳当。化油器、消声器、油箱、配电箱等薄壳部位要注意防碰压、防撞击,保证运输安全。

更多特赫发电机相关技术了解；请拨打

手机：18121346689 厂家电话：400-8789-586

QQ:771585756 联系人：庞经理 或访问特赫网站：<http://www.torhe.com/>