

1KW汽油小型发电机特性

产品名称	1KW汽油小型发电机特性
公司名称	上海特赫实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:德国特赫 型号:TH1000D 功率:1KW
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4490号
联系电话	021-39973689 18101957689

产品详情

1KW汽油小型发电机特性

小型发电机使用

步骤一、把燃油阀开到 " ON " (开) 位置 ;

步骤二、发电机开关置于 " ON " (开) 位置 ;

步骤三、把阻风门拨到 " CLOSE " (关) 位置 ;

注意 : 如果发电机是热的或气温较高 , 不要使用阻风门。

步骤四、a 手启动 , 轻拉启动绳握柄 , 直到感到阻力 , 然后用力快速一拉。

注意 : 不要突然放开握柄让其弹回而撞击发动机 , 应慢慢顺着启动器拉绳的回弹力放回。

b 电启动 , 顺时针扭动启动开关 , 直至发动机起动。

注意 : 起动电机因运转时电流大 , 只允许短时间工作 , 每次起动时间不得超过10秒 , 如果连续起动 , 间隔时间不得小于2分钟 , 且连续起动次数一般不应超过10次 , 以免损坏起动电机和蓄电池。

步骤五、将阻风门逐渐移至 " OPEN " (开) 位置。

步骤六、接通输电线路 , 将电源开关置于 " ON " (开) 位置。

更多特赫发电机相关技术了解；请拨打

手机：18121346689 厂家电话：400-8789-586

QQ:771585756 联系人：庞经理 或访问特赫网站：<http://www.torhe.com/>

机组型号	TH1000D
发电机	
额定输出频率	50HZ/60HZ
额定输出电压	110v/120v/230v/240v
额定输出功率(KW)	0.9
最大输出功率(KW)	1.1
直流电压	12V 5A
交流电压	110v/120v/230v/240v
输出端口	1
发动机	
类型	自动散热, 单缸, 便携移动, 顶置式气门
排气量	53cc
发动机额定输出	1.2KVA/5000RPM
发动机最大输出	1.4KVA/5500RPM
活塞冲程(mm)	43.5X35.8mm
点火系统	T.D.I
系统启动方式	手动启动
油箱容量	2.7L
油耗 (g/kw.h)	410
连续工作时间	6.5
噪音 (7m 距离)	55dba
机组尺寸 (mm)	428*225*390
重量	14.7kg
包装尺寸(mm)	510*298*455
20' 柜 (UNIT)	480
40' 柜 (UNIT)	1035
40' HQ (UNIT)	1200
认证	CE, GS, EPA, CARB, CSA

1KW汽油小型发电机特性 1KW汽油发电机,1KW发电机价,1KW发电机多少钱,汽油小型发电机,小型汽油发电机,本田发电机,本田汽油发电机,小型发电机

永磁发电机的前景

大功率发电机往往在豪华与超豪华空调车上使用.怠速时用电量较大,励磁式发电机只能通过增大主动轮与发电机皮带轮的速比来满足该要求,而永磁发电机优越的中低速发电性能正好能解决这个技术难题.

车用空调安装在车的侧面,较接近地面,行驶过程中,灰尘,杂物易进入发电机体内,很容易造成励磁式发电机碳刷与滑环的接触增大,从而影响发电机的正常工作;而永磁发电机无滑环,无碳刷,定转子气隙大,特别适合于在这种恶劣的工作环境下工作.

新一代的免维护蓄电池对充电电压精度越来越高,永磁发电机优越的发电性能和高精度的稳压技术,是解决电瓶亏电,延长蓄电池寿命的有效途径。更多特赫发电机相关技术了解;请拨打

手机:18121346689 厂家电话:400-8789-586

QQ:771585756 联系人:庞经理 或访问特赫网站:<http://www.torhe.com/>