

柴油机熄火电磁阀

产品名称	柴油机熄火电磁阀
公司名称	东莞市佳腾电子科技有限公司
价格	350.00/个
规格参数	品牌:佳腾 型号:JT-T60100S 工作电压:12
公司地址	东莞市塘厦镇林村鲤牙塘工业区11号2楼
联系电话	0769-82109520 13556783070

产品详情

柴油机熄火电磁铁/断油停机电磁铁

JTT60100S圆管式电磁铁

本产品由固定底座支架固定，用户可根据实际情况，使牵引绳和断油器臂保持直线，选择固定位置，停机电磁铁。通电后，此时停机电磁铁会处于放开位置。当黄色线通上停机信号正电源，此时停机电磁铁会拉紧钢绳，使发动机停机；当发电机组停稳后断开停机电源，停机电磁铁会自动松开钢绳使停机臂处于放开状态。

注意：连接停机钢绳时，使机器处于停机状态下，调节臂和钢绳之间必须留有一点余量，否则过早拉死。电动停机阀限位开关分离不开，连续长时间会烧坏电机，影响使用寿命。

本产品引进国外先进产品技术，全部由模具化生产，结构紧凑，外型美观，性能优越，防水防油防尘性能好，安装调试方便。采用线圈驱动，带底座限位，克服以往电磁铁式因长期吸合工作造成线圈高温或烧毁的缺点。本产品可任意无限止工作，无烧毁现象，质量稳定可靠，经久耐用。

圆管式电磁铁产品体积可根据客户要求定制，不同大小的产品，所使用功率和功能不一样。

产品原理：当线圈得电后，产生磁能，将中间的可动铁芯磁化然后产生一个往前或往后的动作。

产品款式:一般电磁铁分为二种款式，拉式（可动铁芯拉动载体向前运动，用弹簧复位即可）；推式（在拉式基础上增加顶杆和挡块，挡块的作用是用来限位作用，载体在前面，电磁铁前端的挡块推动载体向前运动，用弹簧复位）。

产品尺寸: 主体直径为60mm;长为100mm。

工作电压：DC12-220V,可根据客户要求定制电压。

产品通电率:即产品使用频率,一般分为100%;50%;25%;10% （通电时间/通电+断电时间）*100%=通电率，

如：100%通电，指长时间通电；50%通电，指通电1秒，断电1秒；

产品温升：在合理的使用频率下，温升小于65

工作环境温度：-10 -180

产品耐压：线圈和框架间AC1200(50/60HZ)1秒，（10mA）

产品寿命：产品在正常使用条件下，一般均为80万次以上。

优点：圆管电磁铁最大的优点，在于产品磁路性好，属于电磁铁磁路最饱和的一种电磁铁，大部分电磁转化成磁能，只有少部分转化成热能;在安装方面也是很好安装的，可根据客户要求设计安装方式。

电磁铁为非标电子自动控制组件，如果网站上没有找符合贵司所需求规格的产品（网站上仅公布了一些代表性的系列产品），可依您的要求研发设计，我司具有经验丰富的专业高级工程师为您服务，进行产品设计，一定能给您设计出您所需求的满意产品，真诚欢迎您的来电咨询！

东莞佳腾电磁铁