

GSM无线固话 卡尔电气

产品名称	GSM无线固话 卡尔电气
公司名称	山东卡尔电气股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:卡尔电气 型号:KT1000(130) 录音功能:无
公司地址	中国 山东 威海市 大连路58号
联系电话	86 631 5627779 13156311418

产品详情

品牌	卡尔电气	型号	KT1000(130)
录音功能	无	来电显示	有
可视功能	无	号码储存功能	有
接口形式	com		

1、产品简介：该产品是一款适用于gsm网络的电话机，它集通话、收发短信、时钟显示、来电显示等功能于一体，充分利用gsm无线网络资源，实现话机终端的无线通讯。本机式样大方，质量可靠。本产品各项指标均符合国家标准，执行标准：yd/t1626-2007固定无线电话机技术要求和测试方法。2、使用方法：使用前，保证话机电源已打开和有效的sim卡已正确插入，等待网络供应商的名字出现在屏幕上后，即可开始使用。警告：取出sim卡之前一定要将话机关机。绝对禁止在外部电源相连的情况下插入或取出sim卡，否则sim卡可能损坏。为了防止丢失或损坏卡中的信息，应避免触摸金属平面区域，并将sim卡放在远离电、磁的地方。sim卡一旦损坏，您将不能进入无线网络。2.1拨打电话1)在待机状态下直接按数字键拨号。2)摘机或按【免提】后可听到拨号音后即可拨号。3)开始拨号后屏幕上显示所拨的号码，按错号码时可按【右键】删除最后一位号码。4)号码输入完成后，需要按【发送】呼出号码。5)接通后，屏幕将显示通话时间。6)在电话本中进行拨号浏览电话本内容，按【上翻】【下翻】滚动，寻找所需的名字，按【发送】，即可拨出所选的电话号码。2.2接听电话来电时，摘机接听或按【免提】接听。2.3结束通话摘机通话时，挂机结束通话。免提通话时，按【免提】结束通话。按【挂断】结束通话。2.4拒绝来电来电时，按【右键】或【挂断】均可拒绝来电。2.5重拨待机状态下，按两次【发送】或者直接按【重拨】呼叫最近一次拨出的电话号码。2.6已拨电话在待机状态下，按【发送】可查看已拨电话。2.7免提功能在待机状态下，按【免提】后进入免提拨号方式，可听到拨号音，此时即可拨号。2.8编辑短信话机支持数字、英文、拼音等多种输入方式，按#键可切换输入法，按*键可选择标点符号，按0键可输入空格，使用拼音输入法选择汉字时要先按确认键，然后移动光标选择相应的汉字再次按确认键完成输入，输入完毕后按选项可进入操作界面。3、技术参数3.1使用条件环境温度：-10 ~+40 相对湿度：10%~95%rh大气压力：86kpa~106kpa环境噪声： 60db (a) 3.2技术指标工作频段：gsm900/dcs1800载波间隔：200khz输出功率：33dbm ± 2db@900mhz30dbm ± 2db@1800mhz灵敏度：-104dbm