LED彩灯模块4.0蓝牙双模音频调光模组

产品名称	LED彩灯模块4.0蓝牙双模音频调光模组
公司名称	深圳市蜀俊半导体科技有限公司
价格	20.00/PCS
规格参数	品牌:SJ 型号:SJ008A 参数:蓝牙4.0
公司地址	广东 深圳市宝安区 西乡航空路索佳商务大厦
联系电话	075532932949 13760493568

产品详情

深圳市蜀俊科技 APP （4.0双模）蓝牙模组应用规格书 一．模组规格说明 二．模组性能指标 三．模组尺寸图： 深圳市蜀俊科技 技术支持：肖工 13923798124 四．模组引脚说明 引脚 引脚名 功能描述 1 VCC 3.5V-5V 电源输入接口 2 GND 电源地输入接口 3 LED-R I/O (红色 PWM 输出) 4 LED-G I/O (绿色 PWM 输出） 5 LED-B I/O (蓝色 PWM 输出） 6 LED-W I/O (冷白 PWM 输出） 7 LED-Y/IR/ADK I/O (暖白 PWM 输出） 8 DAC-L 左声道输出 9 DAC-R 右声道输出 10 AGND 音频输出地 11 GPIO1 I/O 口 12 GPIO2/MUTE I/O 口 13 VCC USB 供电口 14 DATA 外接数据口 15 GND USB 地 16 DP USB-DP 17 DM USB-DM 五．应用电路示意图 深圳市蜀俊科技 技术支持：肖工 13923798124 1. LED 驱动连接电路 2. 音频输出连接电路 3.红外接口 IR 连接电路 深圳市蜀俊科技 技术支持：肖工 13923798124 4. RF(433MHZ)遥控接收电路（灯控远距离控制系统用） 六．APP功能说明 APP支持系统： 苹果手机、平板：iphone4S/5/5C/5S/ipad3/ipad MiNi 和 ipod touc 系列，系统版本在 IOS5.0 以上的版本 安卓手机、平板：安卓系统 4.1 以上、蓝牙 4.0 1.灯控: A.五路PWM输出，控制RGB 暖白光亮度调节 B, 音乐律动（RGB 随音乐律动） C. 灯效 （12 种灯效模式） D.调节与开关模式 颜色调节： 对颜色选取与控制 亮度调节：控制亮度 色温调节：控制冷暖光的比例，实现色温调节 开关控制：白灯和彩灯的总开关 墙壁开关控制：通过连续开关次数控制灯效 E. 256 级调色RGB,白色 16 级 2.音乐播放 A.本地音乐 B.音乐的场景音效通过 APP 调制 3. 定时开关灯 深圳市蜀俊科技 技术支持：肖工 13923798124 4. 睡眠助手 5. 客户定制延展功能（红外，RF，一对多控制） 安卓国内 安卓国外 IOS苹果