

人体红外感应开关/人体感应器/感应灯/人体感应开关

产品名称	人体红外感应开关/人体感应器/感应灯/人体感应开关
公司名称	威海科利威光电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:CREWEAL 型号:SWS220V/1200W-1 工作电压:110-220宽电压 (V)
公司地址	威海高技区沈阳路108号创业大厦907-912室
联系电话	5668568 13287873306

产品详情

品牌	CREWEAL	型号	SWS220V/1200W-1
工作电压	110-220宽电压 (V)	负载功率	最大1200W
输出形式	两进两出	感应范围	8 (m)
延时关闭时间	根据客户要求	适用范围	卫生间, 储藏室, 走廊,
感应原理	感应人体发出的红外线		

红外自动感应控制器

sws220/1200-1

1概述

该感应器是一种智能感应控制器。它采用红外线感应控制技术，通过探测人体的运动和环境的照度来控制灯的开关，同时，它提供了简单的人工控制模式，可以方便地对启动环境照度限值和持续点燃的时间进行预置。只有环境照度低于设定的限值，并且探测到人体活动时，感应器才能启动。人离开感应区后，到设定时间自动关闭，保证人来灯亮、人走灯熄，从而可最大限度地实现节电节能的效果。该感应控制器可以带普通的白炽灯和普通节能灯，适用于卫生间、厨房、阳台、走廊、楼梯、储物室、仓库、车库等不需要长时间照明的室内场所，也可用作家庭居室防盗的灯光报警产品。

2主要特点

结构新颖，外型美观。

普通白炽灯和普通节能灯均适用

节能效果好。

智能人体感应控制。

智能照度检测控制。

启动环境照度限值和持续点燃时间可调节。

寿命长。

可靠性高。

3性能指标

参数	数值			单位
	最小值	典型值	最大值	
额定输入电压	110	220	240	v
输入电压频率	50	-	60	hz
额定输入功率			1200	w
感应距离	6	8	10	m
感应角度	-	120	-	°
照度限值调节范围	10	-	500	lux
时间调节范围	10''	-	3'	-
待机功耗		0.1		w
寿命	100000	-	-	次
环境温度	-20		60	
环境相对湿度	20		80	%

感应灵敏度及持续时间可根据客户要求调整