

红外感应器/红外感应开关/PIR感应开关

产品名称	红外感应器/红外感应开关/PIR感应开关
公司名称	威海科利威光电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科利威creweal 型号:SWS220V/180-1 工作电压:110-220 (V)
公司地址	威海高技区沈阳路108号创业大厦907-912室
联系电话	5668568 13287873306

产品详情

品牌	科利威creweal	型号	SWS220V/180-1
工作电压	110-220 (V)	负载功率	180W
感应范围	8 (m)	延时关闭时间	根据客户要求

该感应开关是由威海科利威光电科技有限公司设计生产的智能感应控制开关。它使用红外线感应控制技术，通过感应人体的运动来控制灯的开关，做到人来灯亮、人走灯熄，同时，该感应器提供了便捷的人工干预控制模式，可以方便地对启动灯的环境亮度和灯持续点燃的时间进行预置，保证灯在光线充足的条件下不启动，保证人离开后灯在设定时间内自动熄灭，实现了节电节能的理想效果。该感应器设计新颖，造型独特，外形美观，价格适中，使用方便，融技术性、实用性、艺术性于一身。该感应器可配套使用具有普通灯头的节能灯或灯泡，适用于卫生间、厨房、阳台、楼道、楼梯、仓库等不需要长时间连续照明的室内场合，也可用作家庭居室防盗的灯光报警产品。

一、该产品主要特点

1. 设计新颖，造型独特，外形美观。
2. 具有良好的节电效果。
3. 智能人体感应控制。
4. 可人工调节启动环境亮度和持续点燃时间。
5. 白炽灯与节能灯均可使用。

二、该产品主要性能指标

1. [输入电压：ac 220v 50/60hz](#)
2. 最大负载能力：1000w（白炽灯、节能灯）
3. 感应距离： 6m
4. 感应角度：120*360度
5. 启动亮度控制范围：5-1000lux
6. 点燃时间控制范围：10秒-3分
7. 适用环境：-20 ~ 60 , 30% ~ 80%rh