

# FS20ZK真空度测试仪

产品名称	FS20ZK真空度测试仪
公司名称	武汉世纪华胜科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:世纪华胜 型号:FS20ZK
公司地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道303号芯中心 科技园文华楼305
联系电话	027-59234859 13720364945

## 产品详情

### 概述

额定电压等级在6~35kV的中压真空开关以其独特的优势在电力系统中得到了广泛应用。然而，由于生产工艺和现场使用环境影响等原因，真空开关在运行过程中可能会出现真空灭弧室不同程度的泄漏现象。国内统计资料表明，真空开关事故绝大多数因真空泄漏引起。因此，定期或不定期检测开关的真空度成了预防性试验十分重要的内容。华胜FS20ZK真空度测试仪可以现场不拆卸开关、定量测试真空度，仪器符合电力行业标准《真空开关真空度测试仪通用技术条件DL/T846.9-2004》要求。

现场测量时不需拆卸真空开关，可定量测量各种型号真空开关灭弧室内的真空度。

FS20ZK真空度测试仪主要特点 可定量测量各种型号真空开关灭弧室内的真空度；

现场测量时不需拆卸真空开关；

测试结果准确可靠； 液晶汉字显示，操作更加简单方便；  
可保存、打印、查看测试的试验数据； 仪器带有RS232通讯接口，可以连接计算机实现真空度-离子电流曲线下载、寿命估计等多种功能； 仪器重量轻，携带方便。

## FS20ZK真空度测试仪技术参数

工作电源：AC220V  $\pm$  15% , 50  $\pm$  0.2Hz

测量范围：10<sup>-4</sup> ~ 10<sup>-1</sup>Pa (真空度单位)

电场电压 20kV 磁场电压 1600V

仪器精度：5%

环境温度：-10 ~ 40

仪器尺寸：460mm  $\times$  335mm  $\times$  330mm

主机重量：12kg

仪器别称：

“真空度测试仪”别称：断路器真空度测试仪。