

山东日置PW3336三相四线有功功率计

产品名称	山东日置PW3336三相四线有功功率计
公司名称	济南沐子商贸有限公司
价格	42850.00/台
规格参数	品牌: 型号:PW3336 质保:1年
公司地址	山东省济南市天桥区
联系电话	0531-88634188 19861801828

产品详情

山东日置PW3336三相四线有功功率计

1. 北京 2. 江苏 3. 浙江 4. 湖北 5. 广东 6. 广西 7. 辽宁 8. 上海 9. 山东 10. 河北

本产品用来测量马达、变频器、功率调节器、电源等的开发和生产，以直接输入的方式准确测量最大AC/DC 1000V/65A的仪器，单相2线、单相3线、三相3线的测量，主要测量的项目有，电压、电流、有功功率、视在功率、无功功率、功率因数、相位角、频率、效率、电流累积、有功功率累积、累积时间、电压波形峰值、电流波形峰值、电压波峰因数、电流波峰因数、时间平均电流、时间平均有效功率、电压纹波率、电流纹波率，测量时精度达到 $\pm 0.15\%$ ，以直接输入的方式进行，产品标准符合IEC61000-4-7，产品最多可同时控制8台仪器；

二、参数性能：

测量线路	单相2线、单相3线、三相3线(每个接线均可设置电压/电流量程)
测量项目	电压、电流、有功功率、视在功率、无功功率、功率因数、相位角、累积时间、电压波形峰值、电流波形峰值、电压波峰因数、有效功率、电压纹波率、电流纹波率
谐波相关项目	同步频率范围：10Hz~640Hz，分析次数：最多50次 谐波电压含有率，总谐波电压畸变率，总谐波电流畸变率，基波电压，基波电流，功率，基波功率因数(位移功率因数)，基波电压电流相位差，相位差，谐波电压含有率，谐波电流含有率，谐波有功功率含有率

	(仅限通过专用软件获取数据：谐波电压相位角，谐波电流相位角)
测量量程	[电压] AC/DC 15V ~ 1000V，7档量程 [电流] AC/DC 200mA ~ 50A (根据电压·电流量程的组合而定)
累积测量 (累积：10000小时以下)	[电流] 6位显示 (0.00000 mAh ~ ，极性分类和综合值) [有功功率] 6位显示 (极性分类和综合值)
输入电阻 (50/60 Hz)	电压：2 M Ω ，电流：1 m Ω 以下 (直接输入)
基本精度 (有功功率)	$\pm 0.1\%$ rdg. $\pm 0.1\%$ f.s. (DC) $\pm 0.1\%$ rdg. $\pm 0.05\%$ f.s. (45 Hz ~ 66 Hz, 50% f.s. 输入时)
显示更新率	约5次/s ~ 20s (根据平均次数的设置而变化)
频率特性	DC，0.1Hz ~ 100kHz
D/A输出 仅限-02/-03	16ch (从下面选择输出项目)，电平输出DC ± 2 V，波形输出1 V f.s. (有效值)，电平输出(视在功率/无功功率/功率因数等)，高速有功功率电平输出
功能	[整流方式切换] AC+DC, AC+DC Umn, AC, DC, FND 自动量程，平均值，VT·CT设置，同步控制，MAX/MIN等
接口	标配RS-232C/LAN，支持GP-IB(仅限-01、-03)
电源	AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz, 40 VA
体积及重量	305W \times 132H \times 256D mm, 5.2 kg
附件	使用说明书 \times 1，测量指南 \times 1，电源线 \times 1

三、包装图样：日本原装进口

四、售后服务：

我司经营所有产品均为进口原厂产品，假一赔十，质量保证，请放心选购！非人为因素，凡我司购买产品均对其主体质保1年；超出质保期限，辅助售后仅收取成本费用；更多详情联系我们济南沐子商贸！

山东 日置PW3336三相四线有功功率计

山东 日置PW3336三相四线有功功率计

山东 日置PW3336三相四线有功功率计

山东 日置PW3336三相四线有功功率计