

恒泰牌降阻接地模块的施工用量计算从我做起

产品名称	恒泰牌降阻接地模块的施工用量计算从我做起
公司名称	沧州恒泰防雷器材有限公司
价格	80.00/块
规格参数	品牌:恒泰 型号:HTA-J-06 材质:石墨
公司地址	泊头市工业开发区
联系电话	0317-4583676 13832742115

产品详情

降阻接地模块的施工用量计算从我做起,接地模块的经济用量应视不同的土质而定,在接地体上的敷设厚度应在8—25cm之间,为方便计算,推荐用量如下表:

由于接地电阻在施工中受到诸多因素的影响,现仅提供计算参考:

新的接地模块接地电阻值 $R_x = R_g$ (常规) $\times 0.15 \sim 0.60$ (降阻系数) 当 值大时取小的降阻系数值,当值小时取大的降阻系数值。或凭经验取。

降阻剂接地模块虽对接地降阻有特效,但应辅以有力措施和正确方法,施工质量是降阻效果的关键。

1、在现场以接地模块/水2.3/1的比例加水。二者可在一个大口容器中(该容器应易于搬动)快速搅拌约1-2分钟,要求搅拌均匀,容器底部不能见干粉,但亦不可太稀,整体成浆糊状后,立即倒入已放好接地体的坑中(不可固化后再放入),之后先用细土盖好,暂不要夯实,过五天左右,细土下沉后,再填满细土并夯实(但不必过份用力)。

接地模块对土质极坏(如全是石头的土壤)或无法打足接地体的极端狭窄的工地,必要时亦可考虑在测量辅助极处亦打深孔并灌入接地模块降电阻剂。

1. 按设计要求挖水平沟槽上宽下窄,沟底平整。如右上图,沟槽长度按设计要求施工。
2. 将校正平直的圆钢或扁钢放入沟槽中部,将其垫高。
3. 将接地模块降阻剂倒入搅拌机或容器内,按比例搅拌成稍稠的浆糊状。
4. 将糊状降阻剂接地模块均匀地完全包住接地圆钢或扁钢,这是取得优良降阻效果的关键。(如果在高山缺水地区,可直接用干粉包在接地体周围)。

5. 降阻剂尚未完全凝固发硬时，就必须在它上砌复盖优质细土，边回填边夯实。

6. 垂直接地体按设计要求，先钻出园柱形孔，再将接地体钢筋或角钢放入孔中央，然后将降阻剂灌入圆孔中。

沧州恒泰防雷器材有限公司15350766890 0317-4583676 0317-4583676 王经理

网址<http://www.htflqc.com/> QQ : 2689895348

“信誉是企业生存的根本，质量是企业创益的源泉”。材质恒泰器材公司秉承诚信为本、技术创新的经营理念，竭诚欢迎您的考察，期待与您的愉快合作，共同创造防雷接地事业的新战绩、新成果！

“回馈社会、造福民众”是我司的核心价值观，我可以“务实，双赢”的合作理念欢迎八方宾朋来我司共商发展。