

SZ-6振动探头安装维护方便

产品名称	SZ-6振动探头安装维护方便
公司名称	徐州六和测控技术有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:六和测控 型号:SZ-6
公司地址	徐州市云龙区潘塘街道办事处潘塘村三队216号 (注册地址)
联系电话	0516-83501219 15190668075

产品详情

简介：

sz-6振动速度传感器主要安装在各种旋转机械装置的轴承盖上（如汽轮机、压缩机、风机和泵等）。它是由运动线圈切割磁力线而输出电压的电磁式传感器，因此具有工作时不需要供给电源、安装容易等特点。安装位置：垂直或者水平安装于被测振动点上，传感器底部用m10×1.5螺钉固定。

sz-6振动速度传感器配接czj-b3振动监视保护仪，可测量各种旋转机械的轴承**振动，可以早期发现各种旋转机械的故障，输出标准4-20ma电流信号，送给plc、dcs和deh系统等。

电气指标：

灵敏度：50mv/mm/s

频率响应：2到1000 hz

自振频率：10hz

可测振幅：2000 μm(p—p)

*大加速度：10g

物理指标：

外形尺寸： 35 × 80mm

重 量：约350g

测量方向：垂直或水平

环境指标：

温 度： -10 到+100 ，相对湿度 90%