

## 高压差分探头3000V , 100MHz

产品名称	高压差分探头3000V , 100MHz
公司名称	广州德肯电子股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:台湾品致 型号:N1030B 频率:100MHz
公司地址	黄埔区穗东街道西成中街东侧联东U谷科技总部 港一期四号楼A1栋10楼
联系电话	13825138576

## 产品详情

### 产品介绍

产品名称： 高压差分探头N1030B ( 3000V , 100MHz

简略说明： 产品简介 产品名称： N1030B ( 3000V , 100MHz )  
简略说明： 型号 N1030B  
频宽 100MHz 自动归零  
按键，电压过载保护，可匹配任何厂牌示波器输入阻抗  
4M //7pFeach side ground 误差 1%

### 详细说明：

型号	N1030B
频宽	100MHz
误差	$\pm 1\%$
输入阻抗	4M //7 p F each side ground
输出电压	
-Swing(into 50 K load)	$\pm 7V$
-Offset(typical)	$< \pm 5Mv$
-输入阻抗 ( typical )	50 (for using 1M ohm input system oscilloscope )

供应电源	
-外接	power leads
BNC长度	90cm
测试线长度	30cm
重量	500g
尺寸(L × W × H)	69x26x165mm
衰减比例	1:1000/100
共模互斥比CMRR(typical)	-80dB@60Hz,-50dB@1MHz
最大输入差动电压	3000@1/1000
(DC+ Peak AC)	300@1/100
最大输入与地电位差	3000V@1/1000 & 1/100
(DC+Peak AC)	

共模互斥比(CMRR)

1000V rms CAT