

厂家直销 BC-809声光报警器 正域品牌

产品名称	厂家直销 BC-809声光报警器 正域品牌
公司名称	上海正域自动化设备有限公司
价格	220.00/个
规格参数	品牌:正域 型号:BC-809 分贝:106dB
公司地址	上海市嘉定区汇贤路758号3幢3层
联系电话	021-37529125 13817710474

产品详情

BC-809 声光报警器

应用领域

应用于工程机械（行车、履带吊、轮胎吊等）、港口机械（门吊、桥吊等）等起重设备的声光报警。

主要功能及特点

- 体积小，重量轻。
- 高亮度闪光，报警声音响亮，音调可选。
- 可长时间连续使用，工作可靠、稳定。
- 多种音调，适用范围广。
- 灯罩采用PC材料，透光性好，抗UV，耐老化。
- 示警灯有氙气灯管和LED灯管两种脉冲闪烁方式供选择。
- 多种安装方式供选择，螺丝固定、强磁吸附或法兰盘安装。

主要技术参数

工作电压	AC24V~AC240V/AC380V DC24V~DC48V(特殊电压可定制)	电源频率	50Hz~60Hz
音调	A、B、D、E	功率	10W
颜色	红、黄、绿(供选择)	声级	108dB~110dB
示警方式	声光		
工作温度	-30 ° C ~ +70 ° C	防护等级	IP65
工作湿度	10% ~ 95% (不凝结)	参考重量	0.5kg
材质	主体：尼龙+GF30%，灯罩：PC		

安装使用方法

- 应检查电源与声光报警器额定电压是否相符。
- 报警器用M6的螺钉与安装面固定，安装面应平整和有足够的机械强度。
- 声光同步报警模式依照接线示意图一，正确连接好电源线，接通电源，报警器声光同时进入工作状态。
- 声光分开报警模式依照接线示意图二，正确连接好示警灯控制线和报警音控制线及其他电源线。

接线示意图

图一

图二

注意事项

- 本产品声光报警器安装在室外时，请避免往喇叭口冲水，安装时请将喇叭口朝地面垂直固定。
- 如有疑问请与厂方联系。

产品应用图