

SBW-50KVA系列大功率补偿式稳压器

产品名称	SBW-50KVA系列大功率补偿式稳压器
公司名称	北京北稳电气有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	品牌:北稳 型号:SBW-50KVA
公司地址	北京大兴区青云店工业园
联系电话	010-59767123 59767559 13693320078

产品详情

SBW-50KVA稳压器：SBW系列全自动补偿式电力稳压器（以下简称稳压器），是引进最新技术制造的新一代节能稳压器。它具有容量大、效率高、无波形、畸变、电压调节平稳、适用负载广泛、能承受瞬时超载、可长期连续工作、手控自控随意切换、设有过压过流等保护装置，以及体积小、重轻、使用方便、运行可靠等特点。

该系列稳压器可广泛用于精密仪器、科研单位、地铁等对电压要求精度极高的环境及一切需要电压稳定的设备和场所提供一种理想的优质交流稳压电流。稳压电源特点

- ∅ 电压调节平稳；
- ∅ 电压调节精度高
- ∅ 不产生波形畸变；
- ∅ 效率高（在98%以上）；
- ∅ 能承受瞬时超载；
- ∅ 可长期连续工作；
- ∅ 设有稳压、市电两套独立的供电系统；
- ∅ 稳压状态有手控/自控两种控制方式，且切换操作方便；
- ∅ 适用任意负载（阻性、容性、感性负载）。

技术指标

如下页：

序号	项目	性能指标	备注
1.	额定容量	60KVA	
2.	输入电压	304~456V	
3.	输出电压	380V	
4.	效率	98%	
5.	稳压精度	± 2-5%	
6.	输出功率	60KVA (功率因数是0.8)	
7.	工作频率	50/60HZ	
8.	调压方式	三相全自动同调	
9.	附加波形失真	不产生波形畸变	
10.	响应时间	1秒	
11.	相对湿度	90% (温度25 以下)	
12.	绝缘电阻	2M	

13.	耐 压	二倍的额定电流，维持1分钟,无飞弧	
14.	工作海拔	小于4000米	
15.	环境温度	-15 +45	
16.	电气强度	工频正弦电压2000V历时1分钟无击穿及闪络现象	
17.	保护功能	过压	输入电压高于设定值,自动切断电源，声光报警
18 .		欠压	输入电压低于设定值,自动切断电源，声光报警
		过流	过流直接切断输出
19.		旁路	当稳压器需要维护或出现异常现象时可手动到市电

质保期与售后服务说明

北稳电气公司郑重承诺如下：

- 一 . 设备系统设计合理，技术成熟，质量可靠，性能完善。
- 二 . 免费指导设备安装调试，现场操作和维修保养技术培训。
- 三 . 保修期内，免费负责对设备非人为故障的维修和保养。
- 四 . 凡是从我公司或者各地经销商购买产品的用户，可凭保修卡或公司发票，从购买设备之日起享受免费保修贰年的免费服务。
- 五 . 对非用户使用不当、环境不适合设备正常运行或者我公司设备确有质量问题的产品，购机之日起45天内予以调换。
- 六 . 随叫随到，响应及时，只要接到客户的书面要求，或者来电要求，北京本地2个小时内派工程师到达现场解决问题！北京以外地区24小时内到达现场解决问题！
- 七 . 建立客户档案，记录详细完备，持续更新。

八.

技术咨询：开通全天24小时技术服务咨询热线，提供设备技术服务指导。随时接受信息反馈。

九.

零配件供应：针对客户的不同要求和实际环境情况，储备合适的零配件，长期及时供应。