

# 汽油动力500瓦发电机 500瓦变频发电机

产品名称	汽油动力500瓦发电机 500瓦变频发电机
公司名称	上海特赫机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:德国特赫TORHE 型号:TH600D 功率:500W
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4490号
联系电话	021-39973689 18717799249

## 产品详情

### 汽油动力500瓦发电机/500瓦变频发电机

机组型号	TH600D
发电机	
额定输出频率	50HZ/60HZ
额定输出电压	230v
额定输出功率(KW)	0.5
最大输出功率(KW)	0.6
直流电压	12V 8.3A
交流电压	110v/120v/230v/240v
输出端口	1
发动机	
类型	自动散热, 单缸, 便携移动, 顶置式气门
排气量	53cc
发动机额定输出	0.8KVA/5000RPM
发动机最大输出	0.9KVA/5500RPM
活塞冲程(mm)	39 × 26mm
点火系统	T.D.I
系统启动方式	手动启动
油箱容量	1.5L
油耗 (g/kw.h)	460g/kw.h

连续工作时间	5.8
噪音 (7m 距离)	55dba
尺寸	
长	340MM
宽	200MM
高	340MM
重量	9.4/10
包装尺寸(mm)	385*255*350
20' 柜 (UNIT)	1085
40' 柜 (UNIT)	2624
40' HQ (UNIT)	3000
认证	CE, GS, EPA, CARB, CSA

如何选用用途适合的发电机组？

特赫电力发电机组按用途分类，可为三大类：一类：主用发电机组；二类：备用发电机组三类：应急发电机组；以下是三大类发电机组选用与配置详情介绍：

主用发电机组的配置与选用：

主用发电机组意为发电机组功率为主用功率。例如,200KW发电机组如果是主用型，那么这台发电机组发电功率输出为200KW常用。主用发电机组的配置也是有要求的，一般最少应为210KW柴油机配200KW电机。

备用发电机组配置与选用：

备用发电机组为偶尔使用，只需要在备用情况下，满足用户用电需求即可。例如，200KW备用发电机组的配置正常为200KW柴油机配200KW电机。如用户不是主用，可选择备用型机组。

应急发电机组配置与选用：

应急发电机组为应急自动化型发电机组，一般学校，医院，电信机房，消防验收所需发电机组均为应急型，应急型为在发电机组基础上增加自动化控制柜，可控制柜应具有自动启动，自动双电源切换，自动停机等功能。能完全全自动实现无人值守。

更多特赫发电机相关技术了解；请拨打

手机：18717799249 电话：021-39973689 QQ:454463902 微信号：18717799249 联系人：郑琪

汽油动力500瓦发电机/500瓦变频发电机