

FAT-BP互感器多功能综合测试仪

产品名称	FAT-BP互感器多功能综合测试仪
公司名称	武汉豪铭电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:豪铭电力 型号:FAT-BP
公司地址	东湖开发区雄楚大道699号1栋608室
联系电话	027-87446630 13349875788

产品详情

技术指标

输入电源电压：ac 220v \pm 10% ， 50/60hz

输出电压：ac 0~120v

输出电流：0~5a (rms) ， 峰值15a

输出功率：0~600va

电流测量：误差 \pm (0.1%i+2个字) 分辨力0.1ma

电压测量：误差 \pm (0.1%u+2个字) 分辨力10mv

一次电压测量范围：0~12v

二次电压测量范围：2~120v

绕组电阻测量范围：0~100 分辨力1m

电阻测量：误差 \pm (0.1%r+2个字)

交流负载测量：0~ 1000va ， 分辨力0.001va

额定电流变比误差：1~ 5000时 ， 误差 \pm 0.1% ， 5000以上时 ， 误差 \pm 0.2%

额定电流相位误差：cos ϕ =0.8~ 1时 ， 典型1分、 保证3分、 分辨率0.1分

工作条件：温度-20 ° c ~ 50 ° c 湿度 85%

体 积：427 mm × 357mm × 193mm

重 量：10kg