

FX3U-32MR-ES-A

产品名称	FX3U-32MR-ES-A
公司名称	广州帅为商贸有限公司
价格	1554.00/台
规格参数	
公司地址	广州市天河区黄村东路29号A601房
联系电话	18826456457

产品详情

全新原装三菱FX3U PLC 质保12个月

第三代微型可编程控制器 内置高达64K大容量的RAM存储器
内置业界最高水平的高速处理0.065 μ S/基本指令 控制规模:32(包括CC-LINK I/O)点
内置独立3轴100kHz定位功能(晶体管输出型) 基本单元左侧均可以连接功能强大简便易用的适配器

电源输入输出 电源规格 AC100V-240V 50/60Hz 耗电量 35W 冲击电流 最大30A
5ms以下/AC100V, 最大45A 5ms以下/AC200V 24V供电电源 400mA以下 输入规格 DC24V, 5~7mA
(无电压触点、或者漏型输入时:NPN开集电极晶体管输入,源型输入时:PNP开集电极输入) 输出规格
0.5A/1点、0.8A/4点 1.6A/8点 COM DC5V~DC30V 输入输出扩展
可连接FX2N系列用的扩展设备。 性能 程序存储器
内置64000步RAM(电池支持)
选件: 64000步闪存存储盒<带程序传送功能/没有程序传送功能>, 16000步闪存存储盒 时钟功能
内置实时时钟(有闰年修正功能) 月差 ± 45秒/25 指令
基本指令27个、步进梯形圈指令2个、应用指令209种 运算处理速度
基本指令: 0.065s/指令, 应用指令: 0.642~数100s/指令 高速处理 有输入输出刷新指令、输入滤波调整指
令、输入中断功能、定时中断功能、高速计数中断功能、脉冲捕捉功能 最大输入输出点数
384点(基本单元、扩展设备的I/O点数以及远程I/O点数的总和) 辅助继电器、定时器
辅助继电器: 7680点、定时器: 512点 计数器 16位增计数器: 200点, 32位计数器: 35点 高速用32位计数
器: [1相]100kHz/6点、10kHz/2点[2相]50kHz/2点(可设定4倍)使用高速输入适配器时为1相200kHz、2相10
0kHz 数据寄存器
一般用8,000点、扩展寄存器32768点、扩展文件寄存器(要安装存储盒)32768点、变址用16点 其他
功能扩展版 可以安装FX3U- -BD型功能扩展版 特殊适配器
· 模拟量用(最多4台)、通讯用(包括通信用板最多2台)[都需要功能扩展板]· 高速输入输出用(输入用:
最多2台、输出用:最多2台)[同时使用模拟量或者通信特殊适配器时,需要功能扩展板] 特殊扩展
可连接FX0N、FX2N、FX3U系列的特殊单元以及特殊模块
显示模块

可内置FX3U-7DM : STN单色液晶、带背光灯、全角8个字符/半角16个字符 × 4行、JIS第1/第2级字符
支持数据通讯 支持数据链路 RS-232C.RS-485,RS-422,N:N网络、并联链接、计算机连接 CC-
Link,CC-Link/LT,MELSEC-I/O链接