

# 电瓶测试仪（电池测试/指针式）

产品名称	电瓶测试仪（电池测试/指针式）
公司名称	苏州锐卡士电器元件厂
价格	.00/个
规格参数	类型:汽车故障检测仪 检测系统:汽车电池 电源电压:6-12（V）
公司地址	黄桥张庄工业区
联系电话	0512-65461354

## 产品详情

类型	汽车故障检测仪	检测系统	汽车电池
电源电压	6-12（V）	尺寸	285mm*110mm*70mm（mm）
品牌	RUIKES	型号	FY-64C

指针式电瓶测试仪

固定负载电流：50/100安培

机身尺寸：285mm\*110mm\*70mm

机身重量：1450g

详细说明

固定负载电流50安培

电瓶规格：6v/12v

电瓶容量：100-200cca（ah）/ 300-500cca（ah）

电瓶电压精度：±3.0%f.s.

测量极限：小于16v

固定负载电流100安培

电瓶规格：6v/12v

电瓶容量：300-500cca ( ah ) / 500-1000cca ( ah )

电瓶电压精度：  $\pm 3.0\%f.s.$

测量极限：小于16v

再充电条件：

12v电瓶

开路电压	11.7	12.0	12.2	12.4	12.6
再充电程度	0%	20%	50%	75%	100%

6v电瓶

开路电压	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3
再充电程度	0%	20%	50%	75%	100%