

世界钟机芯套件 新星 LED数码管

产品名称	世界钟机芯套件 新星 LED数码管
公司名称	淮安市新星电子科技有限公司
价格	450.00/套
规格参数	品牌:新星 型号:xx-sj 种类:LED数码管
公司地址	淮安市清浦区徐家湖路西巷3号1幢101室
联系电话	0517-83981778 18952301778

产品详情

品牌	新星	型号	xx-sj
种类	LED数码管	显示颜色	单色
显示方式	静态显示	像素直径	1英寸 (mm)
像素间距	1英寸 (mm)	模组尺寸	1英寸 (mm)
屏幕尺寸	定制 (英寸)	亮度	高亮
灰度	无	像素	1英寸
分辨率	1英寸	使用环境	室内
安装方式	镶嵌式		

时钟使用说明

一 . 功能 :

系统时钟芯片采用美国dallas时钟芯片 , 走时精确。有夏令时设置功能时间设置用三个按钮调整。

二 . 内容为 :

88:8888:88 88:88 88:8888:88

伦敦 开罗 北京 悉尼 纽约

使用方法 :

控制盒前面有三键 : “ a ” 、 “ b ” 、 “ c ”

北京时间 夏令时

a b c

确认 +10 +1

作用如下：

“ a键 ” 正常状态按 “ a键 ” 调当前时间，调整状态按为 “ 确认 ” ；

“ b键 ” 正常状态按 “ b键 ” 调夏令时，调整状态按为 “ +10 ” ；

“ c键 ” 调整状态按为 “ +1 ” 。

接通交流220v电源,显示屏应正常显示。若需调整，方法如下：

1. 调当前时间：正常状态按 “ a键 ” 调整北京时间，时分依次闪动，按 “ b键 ”、“ c键 ” 修改，“ a键 ” 确认。
2. 调夏令时：正常状态按 “ b键 ” 调整夏令时，这时所有时间只显示前两位，依次闪动，按 “ b键 ”、“ c键 ” 修改，“ a键 ” 确认。“ 00 ” 表示现在没有夏令时。“ 01 ” 表示现在正在执行夏令时，如果过了夏令时执行时间请设置为 “ 00 ”。如果不考虑夏令时，那么将所有都设为 “ 00 ”。