

## GAC调速器ESD5500E，电子调速器

产品名称	GAC调速器ESD5500E，电子调速器
公司名称	东莞市烽拓电子有限公司
价格	666.00/只
规格参数	品牌:GAC 型号:ESD5500E 包装:纸盒
公司地址	东莞市常平镇上坑一横路12#
联系电话	0769-81090475 13532399206

## 产品详情

感谢您选用我司GAC调速器ESD5500E，电子调速器,我司是一家专业研发生产发电机配件的厂家，公司货源充足，品种齐全，价格实惠，量大从优，产品质量有保证，电子类产品非人为因素产品质量问题质保壹年,执行器质保半年，凡在我司购买的产品享受终身的技术支持与服务。如需了解其它品牌发电机配件,请与我司在线客服咨询洽谈。电话：13532399206 Email:6079835@qq.com QQ:6079835 旺旺:dgbest88

GAC调速器ESD5500E功能特点：

建立在ESD5111的基础上，新增加了启动燃油量控制和平滑缓慢启动过程控制，这些新的特点可以解决发动机在启动过程中由急速加油而造成的冒黑烟现象，极大的提高了发动机寿命。是目前功能非常丰富、完善的型号，在新款发电机中被广泛的使用。

GAC调速器ESD5500E技术规格：

转速稳定性 优于  $\pm 0.25\%$

速度范围 1KHz ~ 7.5KHz

热稳定性 最大  $\pm 1\%$

IDLE调节 160  $\pm 20$ Hz ~ 额定转速的95%

DROOP调节 最小位置为15Hz  $\pm 6$ Hz / 每安培负载电流变化

最大位置400Hz  $\pm 75$ Hz / 每安培负载电流变化

外部速度调节  $\pm 200\text{Hz}$  (外接1K )

AUX输入灵敏度  $148\text{Hz} / 1\text{V}$ .,  $\pm 10\text{Hz}$ .,

阻抗 1M

START FUEL调节  $160 \pm 20\text{Hz}$  ~ 额定转速的70%

RAMP 时间调节  $1.5 \sim 20\text{Sec}$ .

10V输出电流 最大20mA

环境：

工作温度范围  $-40 \sim 85$

工作湿度范围 最大95%

保存温度  $-55 \sim 90$

震动  $20\text{-}100\text{HZ}$  500mm/Sec.

输入电源：

电源电压 12V 和 24V DC电池系统

接地极性 负极

功率消耗 50mA

执行器连续电流 最小2.5A; 最大10A

速度传感器信号  $0.5 \sim 120 \text{RMS}$

注：上述性能参数是在工作频率4000Hz时测量