

EA350, BE350发电机电子调压器

产品名称	EA350, BE350发电机电子调压器
公司名称	东莞市亨誉电子有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:巴斯勒 型号:EA350, BE350 质保:一年
公司地址	常平镇田尾管理区上兴路
联系电话	86-0769-89385589 13527902296

产品详情

EA350, BE350发电机电子调压器的介绍如下：

相容机种：Marathon SE350, Basler AVC 63-4D

技术规格 检测与电源输入 电压 120(90~132)/240(171~264)VAC 单相二线 以拨动开关选择 频率 50/60Hz 以连接线选择 磁场输出 电压 120VAC输入时最大37VDC, 240VAC输入时最大74VDC 电流 连续4A 非连续60秒内7A 电阻 最小 15 ohm 最大 100 ohm 调压精度 $< \pm 1\%$ (发动机转速变动在4%内) 电压建立在AVR输入端子需剩磁电压3.5VAC以上 外部电压调节 用1K ohm 1 watt电位器时为 $\pm 5\%$ 用2K ohm 1 watt电位器时为 $\pm 10\%$ 消耗功率 最大 8 watt EMI抑制 内建电磁干扰滤波器 低频保护 (拐点值为出厂预设) 60Hz系统拐点值为55Hz 50Hz系统拐点值为45Hz

产品特点：1.调压精度 $< \pm 1\%$ 2.以连接线选择 50/60Hz 3.具低频保护及高遮断容量熔丝保护功能 4.具EMI抑制电路 5.拨动开关选择单相120/240VAC检测电压 (* 原厂SE350与AVC 63-4D仅适用于220VAC发电机，且均不含熔丝保护装置) 工作环境 操作温度 -40~60 °C 储存温度 -65~85 °C 相对湿度 95%以下 振动 1.3G @ 5~26Hz / 5.0G @ 52~1000Hz 特性调节钮 VOLT: 调节电压 STAB: 调节稳定度 U/F: 低频保护设定 尺寸 (长x宽x高) 99.5 x 67.0 x 47.5 mm 重量 185g $\pm 2\%$ 欢迎与我司联系, 我司将竭诚为您服务。网站标注价格为参考价，产品质量有保证。长年备有大量库存现货，随时要货，随时发快递，全国范围内1-3天可以到达。如需了解更详细，请来电索取技术资料。电话：0769-89385589 传真：0769-89385896 联系人：陈展 手机：13527902296 EMAIL:13527902296@139.com 旺旺：hengyudz66 QQ:2291968389 公司网址：<http://www.hengyudz.com/>