

HDMI切换分配器二进四出带音频输出

产品名称	HDMI切换分配器二进四出带音频输出
公司名称	深圳市鑫浩悦科技有限公司
价格	120.00/台
规格参数	品牌:中性 型号:XHY-SP08
公司地址	深圳市宝安区西乡街道航城大道172号安乐工业区B1栋4楼
联系电话	18170576900 15112336262

产品详情

2X4 HDMI 切换分配器

这款2X4 HDMI切换分配器可以把2个高清信号源连接到4个高清显示终端。它可以很容易地将2路高清信号源所产生的高清信号分配到4台支持高清信号的显示器或者投影机上。同时还可对HDMI信号进行放大。这两个信号源之间是可以任意切换的。此HDMI切换分配器可以支持所有高清格式包括720p，1080i，1080p视频，支持3.5mm耳机音频输出和SPDIF音频输出。

特点

I 支持HDMI1.4a版本

I 支持3D视频格式

I 支持最大分辨率达1080p/60Hz

I 支持最高速率2.25G时TMDS时钟为225Mhz

I 支持 8/10/12 位深色

I 支持使用标准AWG26 线缆是，输入传输距离达15米，输出传输距离达25米

I 支持单一信号显示，多路输出高清信号源 比如可以输入接DVD播放器，A/V接收机，机顶盒

I 5V/2A的电源适配器

I 支持3.5毫米的音频接口输出和光纤输出

I 支持5.1声道

规格:

HDMI 版本 HDMI 1.4a

HDMI 分辨率24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i

支持视频格式 8/10/12位深色

支持音频格式.....[.....](#)DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD

最大带宽传输.....225MHz

最大传输速率.....2.25Gbps

输入线缆长度..... 15米AWG26 HDMI 标准线缆

输出线缆长度..... 25米 AWG26 HDMI标准线缆

最大工作电流.....500mA

电源适配器规格:AC (50HZ, 60HZ) 100V-240V; 输出: DC5V/2A

工作温度范围..... (-15 to +55)

尺寸 (长x宽x高)200x70x25 (mm)

重量.....280g

遥控器说明：

按1键切换到Input1输入，L1指示灯亮

按2键切换到Input2输入，L2指示灯亮

连接操作:

1: 通过2条HDMI线把高清信号源和切换分配器输入口连接在一起

2: 通过4条HDMI线把显示端和切换分配器输出口连接在一起

3: 用5V/2A的电源适配器连接切换分配器

声道切换操作:

长按通道Select键8秒钟左右，进行音频5.1和2.1声道的切换。

包裹附件:

1. HDMI切换器/分配器

2. IR 遥控器

3. 电源适配器

4. 用户手册