5千瓦汽油发电机组.便捷式发电机.低油耗

产品名称	5千瓦汽油发电机组.便捷式发电机.低油耗
公司名称	湖北恒久动力机电设备有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	重庆博伊顿:5kw 6500:单相 手启动:全铜电机
公司地址	湖北武汉东西湖高桥四路5-2栋5-6号
联系电话	027-83266136 13971118939

产品详情

5千瓦汽油发电机组常遇见点火困难等问题，请看以下解决方案：

1.新汽油发电机点火困难，有以下几点原因，机油没有加够。要不就是风门没打开、汽油没加到位、可以在火花塞上面摸点汽油，这样点火容易点 2.旧汽油发电机点火困难，原因是，火花塞积碳，要不清洗，要不就直接换新的、还有个原因是空气滤清器太脏、导致空气不够。要清洗或更换。机油是否化掉，因为长时间不用的机器，机油要放掉、还有汽油是否是合格的，有没有挥发掉.导致纯度不够。点火困难。 3.汽油发电机启动困难、新机器需要一定的磨合期，所以发电机是用的越久越好用，一台合格的发电机不是用坏的，而是摆坏的、所以发电机每个月启动1-2次
柴油发电机 汽油发电机 品牌发电机 发电机厂家 发电机价格 发电机供应商
5千瓦汽油发电机产品参数： 6500 5KW汽油发电机 产品型号 6500
额定频率 50HZ 额定电压 230V 额定功率 5.0Kw 功率 5.5Kw
相数 单相 发动机型式 四冲程 单缸 风冷
发动机型号 188F 排气量 燃油箱容量 25L
耗油量 380g/kw.h 发动机功率 5.5Kw 启动方式 手/电启动
连续工作时间 9.5h 机油容量 1.1L 燃油 90#以上无铅汽油
发电机类型 无有 噪音（7米） 74db 尺寸（长*宽*高）70*54*56cm
净重 82Kg 5千瓦汽油发电机保养方法
新发电机或封存的发电机经磨合运转后，需进行以下维护工作： 清洁或更换空滤 更换发动机润滑油 更换或洗净润滑油滤器的滤芯 重新上紧各部分螺栓和螺冒 新发电机应尽量避免突然增加负载或高速运转，尽可能使用厂家推荐使用的润滑油，不同牌号的润滑油不要混合使用，润滑油中含有各种添加剂，不同牌号的润滑油混合后会使润滑性能下降，导致运动部件的异常磨损。 往燃油箱内注油时，注油口应有滤器，放上滤布更好；燃油先要在油箱内静置24小时以上，使水和杂质沉淀后使用；平时应经常打开日用油箱的排泄塞头排出底部的水和沉积物。定期检修和有计划的保养是延长发动机使用寿命的关键所在，检修周期和检修项目要根据用途、使用状况和燃油、润滑油的性状作适当调整，必要时要提前进行检修，尽可能由专业的技术人员来完成定期的检修和维护。优质的进口发电机组往往价值不菲，合理使用，重视日常维护，预防早期磨损，延长其使用寿命，让其时刻保持迅速启动和投入的良好备机状态，真正做到物尽其用。