

高压放大器HA-805(800Vp-p , 300KHz)

产品名称	高压放大器HA-805(800Vp-p , 300KHz)
公司名称	广州德肯电子股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PINTECH品致 型号:HA-805 电压:800Vp-p
公司地址	黄埔区穗东街道西成中街东侧联东U谷科技总部 港一期四号楼A1栋10楼
联系电话	13825138576

产品详情

产品介绍 产品名称： HA-805(800Vp-p , 300KHz)高压放大器 简略说明： 频宽 (-3 dB): DC-300KHz (400Vp-p) 详细说明： MODEL HA-805 醉大输出电压 $\pm 400V$ 醉大输出电流 100mA 安全使用负载值上限 4K at 800Vp-p 频宽 (-3 dB) DC-300KHz (400Vp-p) 直流抵补 (可调范围) 0 ~ $\pm 400V$ 电压增益 (可调范围) 0 ~ 180 输出阻抗 保护电阻(on) 100 (Protection on 7.5K /80 watt) 爬升速率 250V/uS 醉大输出功率 80 Wp-p 醉大输入范围 0 ~ 20Vp-p 同步缩小输出 100 : 1 通道数 1 選購指南 MODEL HA-205 HA-400 HA-405 HA-800 HA-805 输出直流电压 (醉大) $\pm 85V \pm 200V \pm 200V \pm 400V \pm 400V$ 输出交流电压 (醉大) 170Vp-p 400Vp-p 400Vp-p 800Vp-p 800Vp-p 输出直流电流 (醉大) $\pm 450m$

MODEL	HA-805
醉大输出电压	400V
醉大输出电流	100mA
安全使用负载值上限	4K at 800Vp-p
频宽 (-3 dB)	DC-300KHz (400Vp-p)
直流抵补 (可调范围)	0 ~ 400V
电压增益 (可调范围)	0 ~ 180
输出阻抗	100
保护电阻(on)	(Protection on 7.5K /80 watt)
爬升速率	250V/uS
醉大输出功率	80 Wp-p
醉大输入范围	0 ~ 20Vp-p
同步缩小输出	100 : 1
通道数	1

更多产品参数型号欢迎前来咨询！